

Blumes® MOSFET Mod



Blumes® MOSFET Mod

Il Blumes® MOSFET Mod Limited Edition Low Signal Shredder è una rivisitazione del nostro Blumes® Low Signal Shredder originale, racchiusa in un dispositivo di dimensioni contenute perfetto per le pedalboard. Dispone di tre diverse modalità di clipping: Le modalità L e N sono identiche alle modalità 1 e 2 del buon vecchio Blumes, ma è con la modalità M che entra in gioco il “MOSFET Mod”.

La modalità L mette a disposizione un LED clipping simmetrico che utilizza una coppia di diodi a emissione di luce. Questa è l'impostazione dalla sonorità più crunchy. Il segnale risulta meno compresso e con un volume in uscita estremamente elevato.

La modalità N elimina completamente i diodi di soft clipping, per una risposta potente su tutta la gamma di frequenze. Imposta il guadagno a un livello inferiore alla posizione a ore 11 e usalo come un clean boost.

M è la modalità di clipping MOSFET. Restituisce un overdrive potente, definito e fluido, in linea con il suono di un amplificatore valvolare spinto al massimo. Eccellente per il palm-muting e per chi cerca una migliore risposta delle basse frequenze.

Ogni pedale Blumes MOSFET è forgiato nelle caverne più anguste e profonde di Akron, Ohio, USA.

Controlli

- **Gain:** Controlla la quantità di guadagno.
- **Tone:** Maggiore quantità di bassi ruotando a sinistra, maggiore quantità di frequenze medie in posizione centrale e maggiore quantità di alte frequenze ruotando a destra.
- **Level:** Controlla il volume in uscita.

Modalità di Clipping (selettore a 3-posizioni)

- **L:** LED Clipping simmetrico: nitido, compresso, ben articolato e incentrato sulle frequenze medie.
- **N:** Nessun clipping: ampio drive OpAmp per un boost clean.
- **M:** Clipping MOSFET Mod: suono ricco di armoniche e ben definito, con una maggiore entità di basse frequenze e una dinamica simile a quella di un amplificatore valvolare spinto al massimo.

Commutazione

Questo dispositivo utilizza la buona vecchia tecnologia di commutazione true bypass meccanica.

Alimentazione

Questo dispositivo utilizza un alimentatore DC standard a 9 volt, dotato di connettore barrel da 2.1mm con polo negativo al centro. Raccomandiamo sempre l'uso di alimentatori specifici per pedali, con trasformatore isolato di tipo da parete, oppure alimentatori con uscite multiple isolate. I pedali generano rumore extra nel caso in cui l'alimentazione presenti un'oscillazione residua o sia poco pulita. Gli alimentatori di tipo switching, quelli per il collegamento a catena oppure gli alimentatori non specifici per pedali, non filtrano l'alimentazione non pulita e lasciano passare rumori indesiderati.
NON OPERARE MAI CON TENSIONI PIÙ ELEVATE!

Specifiche tecniche

- **Assorbimento di corrente:** 25 mA
- **Impedenza d'ingresso:** 10 MΩ
- **Impedenza d'uscita:** 100 Ω

Garanzia

Questo dispositivo prevede una garanzia a vita limitata. In caso di rottura, ci occuperemo della riparazione. Per qualsiasi problema, visitare il sito earthquakerdevices.com/warranty