

Plumes® MOSFET Mod



Plumes® MOSFET Mod

Plumes® MOSFET Mod Limited Edition Small Signal Shredder oferuje nowe spojrzenie na oryginalny efekt Plumes® Small Signal Shredder umieszczony w niewielkiej i przyjaznej dla pedalboardów obudowie. Cechuje się trzema różnymi trybami przycinania: Tryby L i N są takie same jak Tryby 1 i 2 znajdujące się w starym dobrym efekcie Plumes, ale w Trybie M ta cała modyfikacja „MOSFET Mod” wkracza do akcji.

Tryb L to symetryczne obcinanie z wykorzystaniem pary diod elektroluminescencyjnych. To najbardziej crunchowe ustawienie. Sygnał nie jest tak bardzo skompresowany i oferuje ogromną moc wyjściową.

Tryb N całkowicie eliminuje diody odpowiedzialne za soft clipping, dzięki czemu oferuje odpowiednią głośność i pełną reakcję częstotliwości. Ustaw gain poniżej godziny 11 i wykorzystaj ten tryb jako czyste wzmocnienie.

Tryb M to tryb przycinania MOSFET. Tworzy on dominujący, skupiony i gładki przester, który zachowuje spójność z brzmieniem rozkręconego wzmacniacza lampowego. Idealnie nadaje się do stosowania technik tłumienia dłonią i dla tych muzyków szukających lepszej reakcji w niskich częstotliwościach.

Każdy efekt Plumes MOSFET Mod jest budowany pojedynczo przez rozkoszne małe rączki w Akron, w stanie Ohio – zwęglone, czarne serce skrywa się w samym centrum wszystkiego.

Elementy sterowania

- **Gain:** Kontroluje ilość parametru drive.
- **Tone:** Więcej basu na lewo, więcej środka po środku i więcej góry na prawo.
- **Level:** Kontroluje wyjściowy poziom głośności.

Tryby clippingu (przełącznik 3-pozycyjny)

- **L:** Symetryczny clipping z wykorzystaniem diod LED – Pełny crunchu, skompresowany, z naciskiem na średnie tony i selektywny.
- **N:** Brak clippingu – Otwarty drive wzmacniacza operacyjnego dla czystego podbicia.
- **M:** Clipping MOSFET Mod – Bogaty harmonicznie i skupiony, posiada więcej niskich tonów, a dynamiką przypomina rozkręcony wzmacniacz lampowy.

Przełączanie

To urządzenie wykorzystuje starą dobrą technologię mechanicznego przełączania true bypass.

Zasilanie

Urządzenie wymaga standardowego zasilacza prądu stałego 9 V DC z wtykiem okrągłym 2,1 mm, z ujemnym stykiem środkowym. Zawsze zalecamy korzystanie z izolowanych transformatorowo zewnętrznych zasilaczy do pedałów efektowych lub zasilaczy z wieloma izolowanymi wyjściami. W przypadku zakłóconego zasilania lub tętnienia prądu pedały efektowe generują dodatkowe szумы. Zasilacze z przełączaniem mocy, połączenia łańcuchowe i zasilacze nieprzeznaczone do pedałów efektowych nie filtrują w odpowiednim stopniu „brudnego” zasilania, a także przepuszczają niechciane szумы. **NIE URUCHAMIAĆ PRZY WYŻSZYCH WARTOŚCIACH NAPIĘCIA!**

Dane techniczne

- **Pobór prądu:** 25 mA
- **Impedancja wejściowa:** 10 MΩ
- **Impedancja wyjściowa:** 100 Ω

Gwarancja

Urządzenie objęte jest ograniczoną dożywotnią gwarancją. Jeśli się zepsuje, naprawimy je. W przypadku jakichkolwiek problemów odwiedź witrynę earthquakerdevices.com/warranty