

The Warden

Optical Compressor

Hej szefie, dziękujemy za zainteresowanie urządzeniem The Warden! The Warden to optyczny kompresor z zestawem funkcji zazwyczaj zarezerwowanych dla jednostek klasy studyjnej. Zbudowany z komponentów wysokiej jakości i wewnętrznie zasilane 18V, dysponuje w sposób ciągły dużą ilością wzmocnienia i podtrzymywania. Dzięki pełnej kontroli nad atakiem, zwolnieniem, podtrzymaniem i proporcjami urządzenie pozwoli na wszystko, począwszy od hałaśliwego squasha z szybkim atakiem i zwolnieniem, aż do "ledwo widzialnej", subtelnej kompresji. Kompresja optyczna ma reputację posiadającą więcej charakteru niż kompresja oparta na VCA lub FET, a The Warden nie jest wyjątkiem.

Regulacja

Tone- Ten pedał został zaprojektowany, aby nieco pokolorować twoje brzmienie, zabarwienie może być wybierane według gustu. W lewo cięte soprany, w prawo soprany podbite. Brzmienie z bemoem przy ustawieniu na godzinę około 11.

Level- Reguluje ogólną wydajność i ma wpływ na podtrzymanie i proporcje ustawień. Nie istnieje specyficzne ustawienie jedności, dostosuj je według gustu, gdy znajdziesz idealne ustawienie kompresji.

Sustain- To serce urządzenia The Warden. Kontroluje jak gorący jest sygnał, co prowadzi do zmiany dynamiki kompresji. The Warden to kompresor sprzężenia zwrotnego, im gorętszy sygnał, tym bardziej aktywna kompresja. Bardzo mało podtrzymywania = bardzo mało kompresji, mniej aktywnego ataku i zwolnienia oraz chłodniejszy sygnał, Maksymalna ilość podtrzymywania = ciężka kompresja, dłuższe podtrzymanie, gorętszy sygnał i bardziej żywy ataku i zwolnienie.

Ratio- Określa ile redukcji wzmocnienia wpływa na sygnał. Pełen obrót w górę to pełna kompresja. Kompresja zmniejsza się przy obrocie w lewo, co pozwala na bardziej podbity, mniej skompresowany sygnał. Brak tutaj określonych proporcji.

Attack- Kontroluje jak szybko kompresor reaguje i zaczyna wyrównywanie sygnału. Pełen obrót w lewo to szybka, prawie natychmiastowa reakcja. Obracanie w prawo ataku spowalnia czas reakcji.

Release- Reguluje jak długo potrzeba sygnałowi, aby podnieść się z powrotem do poziomu wyznaczonego przez podtrzymanie i ustawienia proporcji. Pełen obrót w lewo to szybkie uwalnianie i czas uwalniania spowalnia się przy obrocie w prawo.

Zasilanie

Standardowy, regulowany zasilacz 9V DC z ujemnym środkiem i złączem 2.1mm, bez możliwości użycia baterii. Urządzenie The Warden zwiększa wewnętrznie napięcie do 18V, nie należy stosować przy wyższych napięciach! Pobór prądu wynosi około 20 mA.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy umieścić na pierwszym miejscu w łańcuchu sygnału.

Gwarancja i inne przydatne informacje są dostępne pod adresem: www.EarthQuakerDevices.com.

Wykonano ręcznie po jednym na raz w zakurczonym, starym Akron, w stanie Ohio w USA.