



THE EMPEROR



Ein voll analoges Bucket-Brigade-Chorus- und Vibrato-Pedal mit Tap-Tempo-Funktion, Wellenform-Auswahl und mehr. Klassische Modulation mit modernen Vorzügen.

Regler

FUSSSCHALTER

BYPASS - Schaltet das Gerät ein oder aus.

TAP TEMPO – Der rechte Fußschalter steuert die Geschwindigkeit.

REGLER

VOLUME - Bestimmt die Output-Lautstärke.

TONE – Legt die Klangfarbe fest. Links ist der Sound heller, rechts dunkler.

SPEED – Bestimmt das Tempo der Modulation.

DEPTH – Steuert die Intensität der Modulation.

CHORUS/VIBRATO-SCHALTER – Zur Anwahl von Chorus oder Vibrato.

WAVEFORM-SCHALTER – Zur Anwahl der Wellenformen Sinus, Rechteck und Dreieck.

Stromversorgung – 9VDC-Netzteil (center negativ). Verwenden Sie nie mehr als 9V, da sonst Ihre Garantieansprüche verfallen. Maximale Stromaufnahme: 100mA.

ANSCHLÜSSE

INPUT - Zum Anschließen eines Instruments.

OUTPUT – Leitet das Signal aus dem Pedal zu einem verstärker oder einer Effektkette. Über ein optionales TRS-Splitterkabel kann das Signal auch für echte Stereo-Modulation auf zwei Amps geschickt werden.

TAP/EXP. – Bestimmt die Funktionsweise der TAP/EXP-Buchse. Im Expression-Modus können Sie mit einem Expression-Pedal (Anschluss via TRS-Kabel) die Modulationsgeschwindigkeit verändern. Die voreingestellten Geschwindigkeits-Einstellungen sind an den Sound eines echten Rotary-Speakers angelehnt. Im Tap-Modus können Sie die Modulationsgeschwindigkeit über ein externes Tap-Tempo-Pedal festlegen.

INTERNAL SWITCHES

TBP/BUF - Wählen Sie zwischen True und Buffered Bypass.

TAP/EXP – Wählen Sie zwischen Tap- oder Expression-Funktion für die Tap/Exp-Buchse.