

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR EFEKTU MARKI MORLEY. OD DZISIAJ STAŁEŚ SIĘ POSIADACZEM NAJLEPSZEGO EFEKTU NA ŚWIECIE.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z funkcjami Twojego nowego efektu. Mamy nadzieję, że używanie tego efektu sprawi Ci co najmniej tyle radości, ile nam sprawiło jego budowanie.

POTENCJOMETR SUWAKOWY

SKW2 Skeleton Wah jest zaprojektowany tak, że wah kontrolowany jest poprzez potencjometr suwakowy. Wytrzymały kabel monofilamentowy służy do przesuwania wewnętrznego potencjometru suwakowego, gdy pedał jest naciskany. Opracowaliśmy specjalny środek smarny, który wydłuża żywotność naczynia i zapobiega statyce i zarysowaniu typowych dla potencjometrów obrotowych. SKW2 jest dostępny tylko w Europie.

PODŁĄCZENIE:

9V: W celu zapewnienia bezszumowego działania, używaj tylko oryginalnego zasilacza 9VDC 300 mA od Morley. Polaryzacja (-) w środku.

IN: Wejście jack. Podłącz instrument używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

OUT: Wyjście jack. Podłącz wzmacniacz używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

ZASILANIE:

Wszystkie efekty marki Morley korzystają z oryginalnego zasilacza stabilizowanego 9VDC 300 mA z polaryzacją (-) w środku. Użycie zasilacza niestabilizowanego może wiązać się z szumami niskiej częstotliwości we wzmacniaczu. Użycie zasilacza z odwrotną polaryzacją może skutkować zniszczeniem efektu.

BATERIA:

Wszystkie efekty marki Morley zostały skonstruowane w sposób umożliwiający zasilanie jedną baterią 9V wtedy, gdy zasilacz jest odłączony. Sugerujemy używanie dobrej jakości alkalicznych baterii. Aby przedłużyć żywotność baterii pamiętaj o odłączeniu kabli, kiedy nie używasz efektu. Gdy efekt nie jest używany przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu baterii z efektu. Dzięki naszej klapce Quick Clip dostęp do baterii jest bezproblemowy.

ROCZNA GWARANCJA

Wszystkie efekty marki Morley® są objęte gwarancją przez jeden rok od daty zakupu. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono efekt.

CECHY EFEKTU DJ ASHBA SKELETON WAH (MODEL SKW2):

- **Bezprzełącznikowe działanie:** Nadepnij, aby włączyć efekt Wah i zejź, by przejść w tryb bypass. Dioda LED świeci się, gdy efekt Wah jest włączony
- **Potencjometr suwakowy:** Wewnętrzny potencjometr suwakowy i kabel monofilamentowy do kontrolowania funkcji Wah.
- **Regulowany poziom Wah:** Wewnętrzny potencjometr umożliwia dostosowanie poziomu efektu Wah. Zdejmij spód efektu odkręcając ją czterema śrubkami Phillips, aby dostać się do potencjometru Wah Trim Level.
- **Świeci w ciemności:** Efekt naświetla się podczas kontaktu ze światłem, a następnie świeci w ciemności!

SPECYFIKACJA SKW2:

Zasilanie: 9V bateria lub oryginalny zasilacz stabilizowany 300 mA z polaryzacją (-) w środku.

Wskaźnik: Efekt Wah włączony = dioda LED świeci

Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 23 x 15 x 7 cm

Pobór prądu: 12 mA przy 9VDC

Waga: 1,68 kg

www.morleyproducts.com

