

Chamaeleo Tail Loop MKIII

Reptile Series



Chamaeleo Tail Loop MKIII od společnosti One Control je kompaktní a odlehčený programovatelný přepínač smyček, jehož účelem je zlepšit práci s efektovými pedály a zároveň ušetřit místo ve vašem pedalboardu. Přepínač je vybaven 4 sériovými smyčkami, 1 samostatnou smyčkou, přepínačem pro ztlumení / odeslání signálu do ladičky a napájecím zdrojem. Jedná se o velmi praktické řešení pro řízení vašeho pedalboardu. Dokáže napájet až 6 efektů a uložit 50 programů napříč 10 bankami.

Základní vlastnosti:

Paměť pro 50 programů:
Možnost uložení až 50 programů
(10 bank x 5 programů).

Omezení počtu bank: Počet používaných bank lze omezit za účelem jednodušší navigace.

4 sériové smyčky + 1 samostatná smyčka:
flexibilita při vedení signálu.

Master Bypass: Stisknutím přepínače PGM přepnete celé zařízení do bypass režimu.

Přepínač Mute / Tuner Out: Okamžité ztlumení pro účely ladění a použití na pódiu.

BJF Buffer: Přirozený a čistý bufferovaný obvod, který napomáhá lepší integritě signálu.

1. Zapnutí zařízení:

Chamaeleo Tail Loop MKIII vyžaduje k provozu 9V DC adaptér (doporučujeme One Control EPA-2000). Přepínač sám disponuje 6 DC výstupy, jejichž pomocí dokáže napájet až 6 efektových pedálů. Ujistěte se, že všechny připojené pedály mají zápornou polaritu uprostřed a celkový odběr proudu nepřesáhne 200 mA.

2. Provozní režimy:

2.1 Program Mode – V režimu Program Mode můžete ukládat a znovu vyvolávat presety, které jsou tvořeny určitou konfigurací stavu ZAPNUTO / VYPNUTO u připojených efektových pedálů (jinými slovy: některé jsou v daném presetu zapnuté, jiné vypnuté). V zařízení lze uložit až 50 programů (10 bank a 5 programů).

2.2 Direct Mode – V režimu Direct Mode můžete přímo ZAPÍNAT/VYPÍNAT jednotlivé pedály a obcházíte tím naprogramované předvolby. Pro přepnutí mezi režimy Program Mode a Direct Mode stiskněte a po dobu alespoň 2 sekund přidržte nožní přepínač BANK. Poznámka: Změny provedené v režimu Direct Mode se do presetů neukládají.

2.3. Výběr bank – Banky přepínáte pomocí nožního přepínače BANK, který se nachází na pravé straně. Opakovaným sešlápnutím cyklicky procházíte dostupnými bankami. Jakmile dosáhnete banky s nejvyšším číslem, výběr přeskóčí zpět na první banku.

3. Pokud potřebujete omezit počet bank:

1. Přidržením (alespoň 2 sekundy) přepínače BANK vstupte do režimu Direct Mode.
2. Pomocí tlačítka L1 nastavte maximální počet bank. Pomocí tlačítka L2 nastavte minimální počet bank.

4. Sériové smyčka a samostatná smyčka: Chamaeleo Tail Loop MKIII pracuje se 4 sériovými smyčkami, do kterých se pedály zapojují postupně (za sebou). Samostatná smyčka je nezávislá a lze ji použít pro vedení efektů v jiné signálové cestě, jako je tomu například u efektů v efektové smyčce zesilovače nebo před vstupní bufferem. Kombinováním sériových smyček a té nezávislé můžete ve svém pedalboardu vytvářet velmi flexibilní konfigurace.

5. Master Bypass:

Master Bypass vám umožní přepnout celý přepínač do bypass režimu a tím deaktivovat všechny smyčky najednou.

Pro aktivaci funkce Master Bypass:

1. Zapněte zařízení a přitom držte sešlápnutý nožní přepínač BANK.
2. Pro aktivaci režimu Master Bypass stiskněte vybraný PGM přepínač.

6. Přepínač Mute/Tuner Out:

Chamaeleo Tail Loop MKIII je vybaven přepínačem MUTE/TUNER OUT. Pokud ho sešlápnete, dojde k ztlumení výstupu a současně k odeslání signálu do ladičky. Jde o funkci, kterou velmi dobře využijete pro tiché ladění na pódiu nebo pro ztlumení signálu během přestávky.

7. BJT Buffer:

BJF Buffer napomáhá čistotě a integritě signálu:
- Jednotná úroveň gainu je nastavena na 1.
- Vstupní impedance zachovává (nemění) zvuk.
- Minimální šum a nulová degradace signálu při přebuzení.

BJF Buffer lze používat nezávisle na přepínači.

Pro samostatné použití bufferu:

- Připojte kytaru nebo zdroj signálu do vstupu BUFF IN, zesilovač nebo další efekt připojte do výstupu BUFF OUT.

8. Přepínač Lock:

Pomocí přepínač Lock Switch můžete omezit přístup k bankám:

1. Přidržením (alespoň 2 sekundy) přepínače BANK vstupte do režimu Direct Mode.
2. Pomocí tlačítka L1 nastavte maximální počet bank (END BANK/koncová banka). Pomocí tlačítka L2 nastavte minimální počet bank (START BANK/počáteční banka). Při nastavení koncové banky (END BANK) se na displeji objeví tečka.

9. Technické specifikace:

Napájení: DC 9V (záporná polarita na středu)

Odběr proudu: až 200mA

Rozměry:

- Bez výčnělků:

440 mm (Š) x 56 mm (H) x 38mm (V)

- S výčnělky:

440mm (Š) x 63mm (H) x 54mm (V)

Hmotnost: 740 g

Díky všestranným funkcím Chamaeleo Tail Loop MKIII můžete zjednodušit a zefektivnit práci s efekty ve vašem pedalboardu. Bez ohledu na to, zda používáte několik efektových pedálů nebo spravujete komplexní sestavu, tento přepínač smyček vám poskytne veškeré nezbytné nástroje pro přehledné vedení a řízení signálu.

S námi je přepínání snadné.