

Minimal Series Black Loop Deluxe mit BJF Buffer



Der Black Loop Deluxe mit BJF-Puffer bietet Ihnen die vollständige Kontrolle über zwei unabhängige Effektschleifen in einem kompakten, benutzerfreundlichen Schaltsystem.

Funktionsmerkmale

- Zwei unabhängig voneinander steuerbare Effektschleifen
- Integrierter BJF-Buffer mit umschaltbarem True Bypass oder gepuffertem Bypass-Betrieb
- Ein spezieller TOGGLE Fußschalter kehrt den Ein-/Aus-Status beider Schleifen sofort um

Der One Control Minimal Series Black Loop Deluxe mit BJF-Buffer ist ein vielseitiger Zwei-Schleifen-Umschalter, der entwickelt wurde, um komplexe Pedalboard-Routings einfach und intuitiv zu gestalten.

Der integrierte BJF-Buffer am Eingang kann ein- oder ausgeschaltet werden, sodass das Pedal je nach Ihrem Setup entweder als Loop-Schalter mit True Bypass oder mit gepuffertem Bypass arbeiten kann.

Es stehen drei Fußschalter für direkte Steuerung zur Verfügung. Die linken und rechten Fußschalter aktivieren unabhängig voneinander LOOP 1 und LOOP 2, während der mittlere TOGGLE Fußschalter eine besondere Funktion des Pedals aktiviert.

Toggle Fußschalter

Der spezielle TOGGLE Fußschalter schaltet direkt den aktuellen Ein-/Aus Zustand beider Effektschleifen mit einem einzigen Schaltvorgang um.

- Wenn beide Loops aktiviert sind, werden durch Drücken von TOGGLE beide deaktiviert.
- Wenn beide Loops deaktiviert sind, werden durch Drücken von TOGGLE beide aktiviert.
- Wenn nur LOOP 1 aktiviert ist, wechselt man durch Drücken von TOGGLE direkt zu nur LOOP 2.
- Wenn nur LOOP 2 aktiviert ist, wechselt man durch Drücken von TOGGLE direkt zu nur LOOP 1.

Unabhängig von Ihrer aktuellen Loop-Konfiguration wird durch einmaliges Drücken sofort die entgegengesetzte Routing-Reihenfolge aufgerufen, für mühelose, schnelle Übergänge während des Auftritts.

Beispiele

- LOOP 1 ist eingeschaltet und Sie möchten, dass beide Loops eingeschaltet sind → Drücken Sie den LOOP 2 Fußschalter.
- LOOP 2 ist eingeschaltet und Sie möchten, dass nur LOOP 1 eingeschaltet ist → Drücken Sie den TOGGLE Fußschalter.
- Beide Loops sind eingeschaltet und Sie möchten, dass nur LOOP 1 aktiv ist → Drücken Sie den LOOP 2 Fußschalter.

Der BJF Buffer

Der BJF-Buffer stellt alles in Frage, was Musiker von einem herkömmlichen Buffer erwarten, und liefert ein außergewöhnlich natürliches, transparentes Signal.

Björn Juhl hat den BJF-Buffer entwickelt, um mehrere strenge Anforderungen zu erfüllen:

- Unity-Gain ohne zusätzliche Verstärkung
- Eine Eingangsimpedanz, die den ursprünglichen Charakter Ihres Instruments bewahrt
- Kräftiger Ausgang ohne übermäßige Verstärkung
- Extrem geringes Rauschen
- Saubere, musikalische Wiedergabe auch bei hohen Signalstärken

Das Ergebnis ist ein hoch angesehener Buffer, auf den professionelle Musiker weltweit vertrauen, um die Integrität ihres Gitarrensigs zu bewahren.

Im Gegensatz zu den meisten Effekten, deren Einfluss umso größer wird, je weiter hinten sie in der Signalkette platziert werden, ist ein Buffer am effektivsten, wenn er ganz am Anfang eingesetzt wird. Deshalb ist der BJF-Buffer direkt in die Eingangsstufe des Black Loop Deluxe integriert. Durch seine Aktivierung wird ein warmer, natürlicher und konsistenter Sound über Ihr gesamtes Pedalboard hinweg gewährleistet.

Technische Daten

Maße (einschließlich Schalter und Buchsen):

94 x 118 x 38 mm

Maße (ohne Schalter und Buchsen):

97 x 126 x 55 mm

Gewicht: 380 g

Minimal Series

Die One Control Minimal-Serie basiert auf einer einfachen Philosophie: Alles Überflüssige weglassen und dabei die Funktionen beibehalten, die Musiker tatsächlich benötigen. Das Ergebnis ist ein unglaublich kompaktes Pedal mit ausgefeilter Funktionalität und außergewöhnlicher Zuverlässigkeit.

Auf Effizienz ausgelegt

One Control hat ein innovatives Leiterplattenlayout entwickelt, das hohe Produktionseffizienz mit herausragender Langlebigkeit verbindet. Durch den Wegfall unnötiger Montageschritte und die Reduzierung der Fertigungskomplexität erreicht die Minimal-Serie eine hervorragende Verarbeitungsqualität bei gleichzeitig minimalen Kosten.

Das kompakte Gehäuse minimiert zudem den Platzbedarf auf dem Pedalboard, ohne dabei die Bedienfreundlichkeit zu beeinträchtigen. Diese Pedale fügen sich nahtlos in jedes Setup ein und bieten praktische Funktionalität bei möglichst geringem Platzbedarf.

Jedes Pedal der Minimal-Serie liefert genau das, was Sie brauchen – nicht mehr und nicht weniger. Wenn auf Ihrem Pedalboard nur noch eine weitere wesentliche Funktion fehlt, bietet die Minimal-Serie die perfekte Lösung.

Technische Daten

Typ: Loop-Schalter

Stromversorgung: 9 VDC, Minuspol am Mittelkontakt

Batteriebetrieb: Nein

Regler/Schalter: LOOP 1, LOOP 2, TOGGLE, BJF Buffer