

CARL MARTIN

Manual Chromatic Tuner

Upozornění

1. Před použitím tohoto zařízení si prosím pozorně přečtete následující instrukce.
2. Přečtete si prosím všechny bezpečnostní varování a instrukce. Uchovejte tento manuál pro další použití.
3. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody či ve vlhkém prostředí.
4. Neumísťujte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů, či jiných zařízení, která teplo produkují.
5. Používejte pouze příbalené příslušenství, nebo to, které doporučil výrobce.
6. K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
7. Veškeré opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Servis je vyžadován v situaci, kdy bylo zařízení nějakým způsobem poškozeno, nepracuje normálně, a nebo spadlo na zem.

NEPOKOUŠEJTE SE SAMI TOTO ZAŘÍZENÍ SERVISOVAT. TOTO ZAŘÍZENÍ BY MĚLA OPRAVOVAT JEN KVALIFIKOVANÁ OSOBA. TOTO ZAŘÍZENÍ NIJAK NEUPRAVUJTE ANI DO NĚHO NEPŘÍDÁVEJTE ŽÁDNÉ DALŠÍ KOMPONENTY, NENAHRAZUJTE STÁVAJÍCÍ ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY. NEDODRŽENÍ TĚCHTO INSTRUKCÍ BY MOHLO VÉST K ELEKTRICKÉMU ŠOKU A ZRUŠENÍ ZÁRUKY.

Provozní teplota

Nevystavujte toto zařízení nadměrné teplotě. Toto zařízení je konstruováno k provozu mezi 0 a 40 °C. V extrémních teplotách nemusí fungovat správně a před použitím by mělo být vráceno do doporučených teplotních podmínek.



CALIB – Sedm LED diod na přední straně pedálu reprezentuje sedm různých režimů kalibrace. Stisknutí tlačítka Calib nám umožňuje procházení nabídky těchto režimů. Kalibrační režimy této ladičky jsou od 437 Hz do 443 Hz s výchozí hodnotou 440 Hz. Odpojení napájecího zdroje a jeho opětovné připojení resetuje kalibraci ladičky na 440 Hz.

Note – Stiskem tlačítka Note opakovaně procházíme jednotlivými notami k naladění: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#. Vybraná nota třikrát zabliká a tím je indikováno, že ladička přešla do ladícího režimu pevně definovaného tónu. V tomto režimu vlevo umístěná LED indikuje tzv. flat ladění, LED vpravo potom indikuje tzv. sharp ladění. LED bliká rychleji a indikuje tak vzdálenost od laděného tónu. Tím, jak se blížíme k laděnému tónu, blikání se zpomaluje. Pokud ani jedna z LED nesvítí, bylo dosaženo přesného ladění. Přidržením tlačítka Note po 2 sekundách a následným puštěním se vrátí display do pozice „0“ a ladička opustí okamžitě režim pevně definovaného tónu.

Strobe – Tlačítko Strobe volí mezi režimy „Sweep“ a „Strobe“. Ladička zůstává ve zvoleném režimu do doby, než je zvolen režim druhý.

Přepínač On/Off – Tento přepínač ovlivňuje to, zda je pedál aktivován, a nebo je v režimu bypass (on/off). Jedná se o true bypass přepínač.

Mute Switch – Tento přepínač utlumí signál a slouží k tichému ladění.

INPUT – K připojení nástroje do tohoto vstupu použijte kabel se standardním jack konektorem 1/4".

DC 9V – K použití externího napájení (není součástí balení) používejte pouze 9V DC adaptér. Pro více detailů věnujte prosím pozornost oddílu „POŽADAVKY NAPÁJENÍ“.

OUTPUT – Výstup ladičky ve formátu 1/4" jack slouží k vyvedení signálu z ladičky do vstupu vašeho zesilovače nebo další jednotky vašeho signálového řetězce. Jedná se o true bypass výstup. Pokud je ladička deaktivována, signál beze ztrát směřuje přímo do zesilovače nebo dalšího efektu v signálovém řetězci.

Komora pro baterii je umístěna uvnitř pedálu. K uložení 9V baterie či její výměně je potřeba povolit šrouby zespodu efektu a odstranit jeho spodní víko. Budte opatrní, abyste během tohoto úkonu pedál nepoškrábali. Pamatujte, že k úspoře životnosti baterie je potřeba vždy po hraní odpojit z pedálu kabely. Některé baterie se při zapojeném kabelu vybíjejí, bez ohledu na to, je-li efekt aktivován.

Požadavky napájení

Baterie: Standardní 9V alkalická baterie

Odběr proudu: max. 80 mA

Napájecí zdroj:

* 9 V DC (regulovaný), 100 mA minimum

* 2,1 mm konektor (samice), polarita (-) na středu

UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze DC adaptér! Nesplnění tohoto upozornění způsobí poškození produktu a ruší jeho záruku.

Specifikace

Přesnost ladění +/- 1 cent

Frekvenční rozsah A0 (2 7,5 Hz) – C8 (4186 Hz)

Zbytkový šum -85 dB

Indikátory Calib, Note, Strobe

Konektory INPUT, OUTPUT, jack DC pro adaptér

Napájecí zdroj DC 9V adaptér (není součástí dodávky)

Odběr proudu max. 80 mA (DC 9 V)

Rozměry 120 (Š) x 95 (H) x 56 (V) mm

Hmotnost 420 g

Záruka: Společnost Carl Martin Research ručí za konstrukci, materiál a správnou funkčnost výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení výrobku. Carl Martin provede dle úsudku vlastních techniků náhradu vadných součástí či výměnu celého výrobku. Záruku může uplatnit pouze původní kupující. Na záruku se nevztahují poškození způsobená v důsledku nesprávného použití, zanedbání výrobku či neautorizovaného servisu.

Vyrobeno v Číně

East Sound Research, Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Denmark

Phone: +4586325100 // E-Mail: info@carlmartin.com