

Wielu profesjonalnych muzyków używa Arion Stereo Chorus ze względu na jego unikalne brzmienie. Jednak pojawiało się wiele głosów, aby zmodyfikować pedał i uczynić go bardziej trwałym, a także lepiej brzmiącym. Wysoko wykwalifikowani inżynierowie EWS Japan dokonali specjalnych modyfikacji, aby zadowolić czułe ucho każdego muzyka.

Gniazdo zasilacza DC:

Podłącza zasilacz AC. Użyj dedykowanego 9VDC, 100mA~200mA zasilacza. Niewłaściwy zasilacz może spowodować uszkodzenie. (Ujemny CTR)

Kontrolka LED :

Wskazuje, czy urządzenie jest włączone, czy wyłączone. Wymień baterię gdy dioda jest przyciemniona.

Przełącznik trybu :

Przełączanie między trybem Chorus i Vibe.

Po wybraniu "chorus", urządzenie pracuje w normalnym trybie SCH-1 Chorus.

Tryb Vibe emuluje głębsze zmiany wysokości dźwięku efektu chorus / vibrato.

* Gniazdo wyjściowe

* (Out 2) : OUT2 nie jest dłużej dostępne w tym trybie.

Gniazdo wyjściowe (Out 1) :

Podłącz kabel z tego gniazda wyjścia do wejścia wzmacniacza.

Pokrywa baterii:

Naciśnij oba końce oznaczone "push" i podnieś pokrywę dostępu do baterii. Gdy urządzenie nie jest używane, odłącz akumulator, aby zapobiec wyciekowi baterii.

Zasilanie :

Zarówno bateria 9VDC (006P) jak i zasilacz 9VDC mogą być używane.

* Proszę używać tylko regulowanego zasilacza 9VDC z ujemną końcówką.

Rate :

Sterownik Rate określa prędkość efektu Chorus. Zwiększa się wraz z obrotem w prawo zmniejsza się, wraz z obrotem w lewo.

Depth :

Sterownik Depth daje bardziej intensywny efekt Chorus. Zwiększa się wraz z obrotem w prawo zmniejsza się, wraz z obrotem w lewo

Tone :

Kontroluje jakość brzmienia efektu chorus. Wysoki zakres częstotliwości zmniejsza się po przekręceniu pokrętki w lewo.

Gniazdo wejściowe :

Podłącz gitarę elektryczną lub inne instrumenty elektroniczne. Wyjmij wtyczkę, kiedy nie jest w użyciu dla przedłużenia żywotności baterii .

Przełącznik nożny :

Wciśnij pedał do pozycji włączonej. Dioda będzie świecić. Wciśnij ponownie OFF. LED będzie wyłączona. Gdy urządzenie jest wyłączone, sygnał przechodzi prosto bez żadnego efektu. (przewodowe prawdziwe połączenie by-pass)



Cechy ARION SCH-Z [CHORUS/VIBE] Mod EWS

- * 3PDT Wzmocniony przełącznik True by-pass.
- * Obwód SCH-1
- * Super jasny niebieski wskaźnik LED
- * Przełączalne tryby Chorus oraz Vibe

Uwaga : OUT2(STEREO) nie jest dłużej dostępne w tym trybie.

www.ews-us.com

Dystrybutor Prosound Communications Inc.