

Little Brute Drive

V návaznosti na úspěch pedálu Brute Drive nyní pyšně představujeme nejnovější přírůstek mezi efekty EWS – model Little Brute Drive (LBD). Z malého těla tohoto efektu na Vás vyskočí intenzivní zkreslení podobné většímu sourozenci Brute Drive.

Little Brute Drive se vyznačuje především kompaktním designem, díky kterému si velmi snadno najde místo ve vašem pedalboardu. Nenechte se ale zmást jeho drobnými rozměry, neboť pomocí jednoho jediného ovladače vyprodukuje těžký crunch, který parádně rozpálí efekt zkreslení. Výstupní úroveň a podíl vysokých frekvencí ve zvuku lze nastavit pomocí 2 trimrů umístěných uvnitř pedálu.

Toto je efekt typu overdrive/distortion s kompaktními rozměry, je uživatelsky velmi přívětivý a nepochybně se stane jednou z vašich nejučinnějších zbraní! Samozřejmě se také jedná o true-bypass.

Gain

Ovladač pro nastavení úrovně zesílení signálu. Pro zvuk s tzv. crunch efektem nastavte tento ovladač kamkoliv v první polovině jeho dráhy. Středního a extrémnějšího zkreslení dosáhnete nastavením ovladače za 12. hodinu.

Specifikace

Velikost (Š/H/V) 38,5 x 92,5 x 55 mm

Hmotnost (Š/H/V) 300 g

True Bypass přepínač

Odběr proudu 9V DC/6,4 mA

Typ baterie 9VDC(006P)x1

Napájecí adaptér 9V DC, polarita (-) na středu (doplňkový)

(Doporučen regulovaný adaptér)

Pedál LBD je schopen pracovat s napájecími zdroji s napětím v rozsahu 9~18V, optimální provoz však vykazuje při 9V. Použití 12~18V adaptéru by nemělo způsobit poškození LBD, mějte však na paměti, že v této situaci může dojít k výraznému snížení zesílení signálu a zvýšení podílu šumu. Berte také na vědomí, že pokud použijete externí spínací zdroje, mohou se ruchy spínání objevit i ve zvuku efektu.



Přepínač On/Off

Tento pedál pracuje s režimem true bypass, čímž minimalizuje degradaci zvukové kvality.

Úroveň ořezu vysokých frekvencí je možné nastavit pomocí interního trimru.

Výstupní úroveň

Slouží k nastavení hlasitosti. Otevřete spodní kryt pedálu. 0 na 10. hodině, 10 na 2. hodině. (Výchozí nastavení je mezi 7. a 8. hodinou.)



Úroveň ořezu vysokých frekvencí

Slouží k nastavení množství vysokých frekvencí. Otevřete spodní kryt pedálu. 0 na 2. hodině, 10 na 10. hodině. (Výchozí nastavení je mezi 3. a 4. hodinou.)

www.ews-us.com

Distribučováno společností Prosound Communications Inc.

www.prosoundcommunications.com