

DREAM STATION

Het *Dream Station* is een instant sfeermaker, die Death By Audio-stijl nagalm en delay mengt om je signaal in een levendige, hallucinerende fantasie te dompelen. Met drie filterinstellingen kun je de toon en het karakter van de effecten radicaal veranderen, waardoor je een veelheid aan soundscapes en bruikbare tonen kunt creëren.

Van glinsterende, weelderige pads tot wilde slapback waanzin, pingpong kam filtering en wervelende atmosferische effecten, het *Dream Station* levert een volledig palet aan sonische reflectie voor het ombuigen van zowel realiteit als dromen.

Het *Dream Station* is compact, heeft een gloeiend LED-display in vintage-stijl en een minimale bediening die een wereld aan sonische waanzin verbergt. Het levert een uitgesproken, over-the-top effect in een kleinere, podiumvriendelijke doos.

BEDIENING

MODE SCHAKELAAR - Kiezen tussen **BRIGHT**, **FULL** en **DARK** filterinstellingen voor de delay en reverb.



BRIGHT - Lage frequenties worden weggefilterd voor een spetterend, luchtig "tape"-geluid.

- **FULL** - Geen filtering; een volledige, ongekleurde toon voor een zuiver "digitaal" geluid.
- **DARK** - Hoge frequenties worden weggefilterd, waardoor een warm, analogoog geluid ontstaat.

MIX - Balanceert tussen 100% droge en 100% natte signalen. Als **TRAILS** is geactiveerd (interne regeling) en het pedaal is overbrugd, stelt **MIX** nog steeds het volume van het natte signaal in.

REVERB TIME - Past de totale nagalm lengte aan. Zet hem lager voor subtiele ambiance of pure delay; zet hem hoger voor weelderige, meeslepende nagalm.

ECHO TIME - Stelt de delaytijd in van 2 ms tot 500 ms. In stereomodus zal de vertraging pingpongen tussen outputs op de helft van de ingestelde tijd.

ECHO F-BACK - Regelt de terugkoppeling van de delay. Verder dan ~3 uur kan oscillatie veroorzaken.

INTERNE BEDIENING

Je kunt bij deze knoppen komen door de achterplaat van het Dream Station te verwijderen.

INGANGSCONFIGURATIESCHAKELAAR - Schakelen tussen mono TS en stereo TRS.



- **MONO INGANG** - Standaard mono of mono-naar-stereo. Licht "M" op op het voorpaneel als deze actief is.
- **STEREO INGANG** - Volledige stereobediening. Licht "S" op op het voorpaneel als deze actief is.

TRAILS CONFIGURATIE - Bepaal of delay- en reverbsporen (trails) doorgaan wanneer ze worden overbrugd.



- **TRAILS** - Effectsporen gaan door wanneer bypass in werking is.
- **NO TRAILS** - Effecten zijn gedempt in bypass.

IN- EN UITGANGEN

Het Dream Station heeft een TRS-stereo-ingang en -uitgang voor mono- of stereowerking.

- **MONO** - Gebruik een TS-kabel voor zowel **INPUT** als **OUTPUT**.
- **MONO TO STEREO** - Gebruik een TS-kabel voor **INPUT** en een TRS-kabel voor **OUTPUT**.
- *Opmerking: Zet de interne schakelaar op Mono Input.*
STEREO - Gebruik een TRS-kabel voor zowel **INPUT** als **OUTPUT**.
Opmerking: Zet de interne schakelaar op Stereo-ingang.

STROOM

Werkt op een standaard 9V DC voeding (2,1mm, binnenzijde negatief). We raden de **RAW POWER** voeding van Death By Audio aan voor optimale prestaties. Het pedaal trekt 95 mA stroom als het is ingeschakeld.