

THE ORIGINAL SINCE 1967.

LIVE TO PLAY LIVE®  JIMDUNLOP.COM



## KH95 KIRK HAMMETT Cry Baby® WAH WAH

### ALIMENTATION

La Kirk Hammett Signature Cry Baby® Wah Wah peut être alimentée par une pile 9 V (accessible sous la plaque inférieure de la pédale), un adaptateur secteur tel que le Dunlop ECB003/ ECB003E ou une multi-alimentation DC Brick™.

### INSTRUCTIONS

- Branchez un câble instrument blindé depuis votre guitare vers le jack INSTRUMENT de la KH95.
- Branchez un autre câble instrument blindé depuis le jack AMPLIFIER de la KH95 vers votre ampli.
- Mettez l'ampli en marche et commencez à jouer.
- Pour activer/désactiver la pédale, appuyez sur la pédale en position orteils jusqu'à ce que vous ressentiez un clic.
- En balançant votre pied d'avant en arrière sur la pédale, vous pouvez instantanément changer l'effet que la Cry Baby produit sur le son de votre instrument.

### CARACTERISTIQUES

#### Impédance

Entrée	680 kΩ
Sortie	4,7 kΩ

#### Paramètres de filtre

Passe bas	300 Hz à 380 Hz
Passe haut	1,4 kHz à 1,8 kHz

#### Niveau maximum

Entrée	-13,5 dBV
Sortie	+6,5 dBV

#### Gain maximum

Talon vers le bas	+17 dB de 300 Hz à 380 Hz
Orteils vers le bas	+21 dB de 1,4 kHz à 1,8 kHz

#### Seuil de bruit\*

Talon vers le bas	>95 dBV
Orteils vers le bas	>89 dBV

#### Bypass

Câblé

#### Appel de courant

4 mA

#### Alimentation

9 V CC

\*0 dBV = 1 V<sub>RMS</sub> pondéré

