



Dream Crusher

V2

Hej, brácho, vítej u svého nového pedálu Dream Crusher! Dream Crusher je tzv. „germaniovým fuzzem“, který byl zkonstruován prostě proto, aby tvoje kytara zněla ještě lépe. Pedál pracuje se dvěma jednoduchými parametry: Fuzz a Level. Pomocí ovladače Fuzz si nastavíš, jak „sladký“ chceš mít svůj zvuk. Pomocí ovladače Level pak definuješ, jak moc mají ostatní lidé tvůj sladký zvuk slyšet. I přes takto jednoduché uživatelské rozhraní tento pedál nabízí mnoho zvuků a textur. Doporučujeme si nejprve dle svého vkusu nastavit ovladač Fuzz a po té ovladač Level přizpůsobit jednotné úrovni (přibližně na 12. hodině). Hraješ s kapelou? Zvyš hlasitost ještě o několik dalších zářezů! Pokud nechceš znít radikálně nahlas, všechno stáhni na nulu a odpočívej v pokoji. Ty seš tu šéf! Pokud jde o místo v signálovém řetězci, doporučujeme umístit Dream Crusher zcela na začátek, v každém případě před jakékoliv bufferované pedály. Protože je Dream Crusher germaniové zařízení, může být v horkém či studeném prostředí náchylné k předpětovému kolísání (což může způsobit trochu „poruchové“ znějící zvuk). Tuto vlastnost jsme ovšem kompenzovali zařazením trimru pro nastavení předpětí. Přestože nedoporučujeme s tímto trimrem „hýbat“, pokud to není nezbytně nutné, jeho nastavení pomocí multi-metru je vlastně docela jednoduché. Stačí pouze:

1. Nastavit multi-metr na hodnotu 9V nebo vyšší
2. Umístit negativní kontakt do otevřeného otvoru v šasi pedálu
3. Umístit kladný kontakt na kontrolní bod
4. Pomalu měnit polohu trimru dokud na multi-metru nenaměříš hodnotu mezi 4,5 a 5 voltů.

NAPÁJENÍ

Možná máš nějakou zkušenost s předchozími verzemi pedálu Dream Crusher, které nebylo možné napájet pomocí daisy chain řešení. V případě této verze (V2) Dream Crusher disponuje již standardním negativním uzemněním. Dream Crusher je tedy možné napájet pomocí standardního 9V DC adaptéru, který je určen pro napájení hudebních nástrojů a vybavení, vyznačuje se polaritou (-) na středu a 2,1mm konektorem. Pedál lze napájet také pomocí 9V baterie. V této verzi je možné použít také daisy chain řešení.

Zmaten? Napiš nám email a my se Ti pokusíme pomoci.

Máš otázku? Napiš na info@earthquakerdevices.com, jsme tu jen pro Tebe!

© 2013 EarthQuaker Devices LLC. | www.EarthQuakerDevices.com