



LUCKY CAT

JHS PEDALS

Celá sekunda zpoždění, tapování tempa, rytmické členění, modulace, EQ a další prvky, díky kterým Lucky Cat Delay představuje vše, co potřebujete a nic, co byste nepotřebovali. Je to zkrátka váš šťastný delay!

Ovládání

TIME - Ovladač pro nastavení doby opakování. Směrem doleva rychlejší/kratší. Směrem doprava pomalejší/delší.

MIX - Ovladač pro nastavení poměru nebo hlasitosti zpožděného signálu. Směrem doleva menší poměr a naopak. Zcela vlevo je plný podíl čistého signálu, zcela vpravo je 100% efektu.

RATIO - Nastavení rytmického členění tapované rychlosti. Při nastavení zcela doleva je členění čtvrtové, takže zpoždění bude odpovídat tapování. Otáčením doprava začnete pracovat se subdivizemi rychlosti svého tapování. Zvolit si můžete tečkované osminy, osminy nebo trioly

REPEATS - Nastavuje počet zpožděných opakování. Směrem doleva méně a naopak. Při nastavení zcela doprava bude Lucky Cat pracovat s nekonečným počtem opakování. Pokud při nastavení zcela doprava změníte parametr Time, uslyšíte šum digitální zpětné vazby. Jedná

se normální jev, který můžete použít pro dosažení zajímavých zvuků, se kterými byste se mohli setkat u analogových delay efektů.

DARK - Mění zvukový charakter opakování na temnější. Zcela vpravo se nachází režim Stock Mode. Otáčením směrem doleva ořezáváte výšky pouze u opakovaného signálu

PŘEPÍNAČ MOD - Přepíná mezi dvěma modulačními režimy, které ovlivňují pouze opakovaný signál. V pozici dole (Mod 1) je modulace jemnější. Ve střední poloze je modulace vypnuta. V horní pozici (Mod 2) je modulace hlubší a intenzivnější

PŘEPÍNAČ DIGITAL/TAPE - Tímto přepínačem vybíráte mezi krystalicky čistým opakováním a mírně saturovaným a komprimovaným opakováním ve stylu páskového delaye.

Konektory

VSTUP - Konektor na zadní pravé straně pedálu.

VÝSTUP - Konektor na zadní levé straně pedálu.

KONEKTOR TAP OUT - Konektor na pravé straně pedálu pro připojení externího ovladače tapování tempa.

NAPÁJENÍ - 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu. Nepoužívejte více než 9V DC, jinak může dojít ke zrušení záruky. Odběr proudu 75 mA.