



LUCKY CAT

JHS PEDALS

Z pełną sekundą opóźnienia, tap tempo, kontrolą ratio, modulation, eq i wiele więcej, Lucky Cat to wszystko, czego chcesz i nic, czego nie potrzebujesz. To twój szczęśliwy delay!

Sterowanie

TIME - Kontroluje czas powtórzeń. W lewo jest szybszy/krótszy, w prawo wolniejszy/dłuższy.

MIX - Kontroluje miks lub głośność sygnału opóźnienia. W lewo jest mniej miks, w prawo więcej. Całkowicie w lewo ścieżka jest całkowicie czysta, a prawo całkowicie przetworzona.

RATIO - Kontroluje wartość powtórzeń delaya. Całkowicie w lewo na ćwierćnucie, opóźnienie będzie dokładnie takie, jak wystukasz. Po obróceniu w prawo zacznie on dzielić prędkość stuknięcia. Możesz wybrać ósemkę z kropką, ósemkę nutę lub triole.

REPEATS - Kontroluje liczbę powtórzeń, jaki będzie miał delay. W lewo jest ich mniej, w prawo więcej. Lucky Cat wykona nieskończoną liczbę powtórzeń po ustawieniu do końca w prawo. Jeśli zmienisz parametr time, kiedy parametr repeats jest maksymalnie w prawo, usłyszysz szum sprzężenia zwrotnego. Jest to normalne i może być nawet użyte do uzyskania

interesujących brzmień, które można uzyskać za pomocą analogowego delaya.

DARK - Przyciemnia brzmienie powtórzeń. Całkowicie w prawo to tryb domyślny. Obracanie pokrętła przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wycina górne pasmo tylko w powtórzeniach.

PRZEŁĄCZNIK MOD - Wybierz jedno z dwóch ustawień modulacji, które wpływają tylko na powtórzenia. Pozycja dolna (Mod 1) to lekka i subtelna modulacja. Pozycja środkowa omija modulację. Pozycja w górę (Mod 2) jest głęboką i intensywną modulacją.

DIGITAL/TAPSWITCH - Pozwala wybierać między czystym i wyraźnym cyfrowym delayem a lekko nasyconym i skompresowanym delayem taśmowym.

Gniazda

WEJŚCIE - Gniazdo po prawej górnej stronie efektu.

WYJŚCIE - Gniazdo po lewej górnej stronie efektu.

GNIAZDO TAP OUT - Gniazdo po prawej stronie efektu. Pozwala na podłączenie zewnętrznego kontrolera tap tempo.

ZASILANIE - 9V DC polaryzacja (-) w środku. Nie używaj więcej niż 9V DC, grozi unieważnieniem gwarancji.
Pobór prądu 75 mA.