



Engineered for Musicians

WAVE PHASER

GŁÓWNE CECHY:

Gratulujemy zakupu efektu W1 Wave Phaser!

Xvive Wave Phaser to wyjątkowej jakości efekt phaser przeznaczony dla gitary czy basu, lub innych instrumentów muzycznych.

- 1) 100% (true) bypass z diodą status LED.
- 2) Inteligentny detektor układu envelope, pozwalający na dokładne i szybkie reakcje efektu na zagrane dźwięki, nawet przy tłumieniu strun.
- 3) Filtr envelope oraz LFO dla wszechstronności tworzonych efektów
- 4) Redukcja szumów dla cichego działania



www.xviveaudio.com



SPECYFIKACJA

WYMIARY OBUDOWY	121 x 70 x 33 mm
WAGA	0.35kg
MATERIAŁ OBUDOWY	ALUMINIUM
BYPASS	TRUE-HARD-WIRE
POBÓR PRĄDU	50mA
ZASILANIE	18V DC
WEJŚCIE	¼" mono jack (impedancja 10M Ohm)
WYJŚCIE	¼" mono jack (impedancja 1K Ohm)

ZASILANIE

Xvive Wave Phaser zasilany jest zasilaczem 18V, np. modelem Xvive 18v-200mA. W przypadku kiedy polaryzacja jest odwrócona, efekt nie będzie działał, natomiast nie ulegnie uszkodzeniu.

KONTROLA

- 1) **ENVELOPE SENSITIVITY** ustala zakres parametru filtra envelope do oczekiwanego poziomu.
- 2) **SWEEP** to ustawienie zmieniające charakter filtra z envelope na jednym końcu po LFO na drugim końcu, lub miks między nimi w oczekiwanym zakresie.
- 3) **LFO SPEED** to kontrola zakresu częstotliwości LFO.
- 4) **FEEDBACK** kontroluje głębokość efektu (rezonans).
- 5) **OUTPUT LEVEL** to korekcja głośności efektu, dzięki której dopasujemy głośność efektu do poziomowi tej w trybie bypass
- 6) Przełącznik **UP/DOWN** zmienia kierunek fali envelope