

DĚKUJEME VÁM ZA TO, ŽE JSTE SI VYBRALI PEDÁL MORLEY 20/20 BAD HORSIE WAH NYNÍ MÁTE NEJLEPŠÍ PEDÁL, KTERÝ BYL KDY VYROBEN!

Věnujte prosím několik minut seznámení se s funkcemi vašeho nového pedálu.
Doufáme, že se vám bude jeho používání líbit, tak jako se nám líbila jeho výroba.

O NAŠEM BUFFEROVANÉM OBVODU:

Veškeré pedály řady Morley 20/20 jsou vybaveny bufferovaným obvodem „Buffer Circuit“. Tento obvod zabraňuje ztrátám ve hlasitosti signálu a nechtěným změnám zvuku. Obvod rovněž umožňuje použití delších kabelů nebo pedalboardů, které pracují s velkým počtem efektových pedálů a propojovacích kabelů.
GARANTUJEME, že budete mít ze zvuku lepší pocit!

NÁŠ ELEKTRO-OPTICKÝ OBVOD:

Optický design zajišťuje plynulé ovládání wah efektu, hlasitosti a/nebo přepínání bez nechtěného šumu, který je typický pro pedály ovládané pomocí mechanického potenciometru.

ZAPOJENÍ:

9V: Pro napájení bez šumu použijte POUZE regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA).

IN: Vstupní jack. Nástroj do tohoto vstupu připojte pomocí kytarového kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

OUT: Sem připojte zesilovač pomocí kytarového kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

POUŽITÍ AC ADAPTÉRU:

Veškeré pedály firmy Morley® využívají regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA). Polarita na středu je záporná. Použití neregulovaného adaptéru může ve zvuku zesilovače vyvolat nízkofrekvenční šum. Používání adaptéru s nesprávnou polaritou může pedál poškodit.

POUŽITÍ BATERIE:

V případě, že není použit adaptér, pracují všechny pedály Morley® s napájením pomocí 9V baterie. Doporučujeme použít kvalitní alkalickou baterii. V případě, že pedál nepoužíváte, odpojte kabel z jeho vstupního konektoru – prodloužíte tak životnost baterie. Pokud pedál delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z pedálu. Snadný přístup k baterii zajišťuje firemní systém Quick Clip.

VLASTNOSTI PEDÁLU 20/20 BAD HORSIE (MODEL MTBH2-EU):

- PROVOZ BEZ PŘEPÍNÁNÍ: Položením chodidla wah jednoduše aktivujete, zvednutím přepnete do bypass režimu.
- PŘEPÍNAČ CONTOUR: Slouží k výběru druhého Wah režimu.
Tiché přepínání zabraňuje přítomnosti ruchů ve zvuku zesilovače.
- LEVEL: Nastavuje výstupní úroveň Wahu u Bad Horsie a v režimech Contour.
- CONTOUR: Ovladač pro nastavení frekvence wah efektu v režimu Countour.

SPECIFIKACE MTBH2-EU:

Napájení: 9V baterie nebo regulovaný adaptér 9VDC (300 mA), polarita (-) na středu

Indikace (pravá kontrolka): LED svítí = wah je zapnutý; LED nesvítí = wah je vypnutý

Indikace (levá kontrolka): LED svítí = režim Contour Wah je aktivní

Rozměry: 6,75" (D) x 4,5" (Š) x 2,75" (V)

Odběr proudu: 12 mA @ 9 VDC

Hmotnost: 0,92 kg

www.morleyproducts.com



Podstavec v barvě Deep Red
Povrch šlapky v úpravě Glow-In-The-Dark
Logo ve předu v úpravě Glow-In-The-Dark