

## **DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR EFEKTU MORLEY 20/20 DISTORTION WAH. OD DZISIAJ STAŁEŚ SIĘ POSIADACZEM NAJLEPSZEGO EFEKTU, JAKI POWSTAŁ!**

**Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z funkcjami twojego nowego efektu. Mamy nadzieję, że jego używanie sprawi ci co najmniej tyle radości, ile nam sprawiło jego budowanie.**

### **BUFOR OBWODU:**

Wszystkie pedały Morley 20/20 są wyposażone w nasz bufor obwodu. Obwód ten zapobiega utracie głośności lub zmianie brzmienia instrumentu. Umożliwia także stosowanie długich kabli lub pedalboardów z dużą ilością efektów i kabli połączeniowych. **GWARANTOWANE** lepsze brzmienie i spokojniejsza głowa!

### **OBWÓD ELEKTROOPTYCZNY:**

Elektrooptyczna konstrukcja zapewnia płynność kontroli wah, głośności lub przełączania bez niechcianych szumów typowych dla efektów sterowanych potencjometrami

### **PODŁĄCZENIE:**

9V: Należy używać TYLKO oryginalnego zasilacza 9VDC 300 mA od Morley.

IN: Podłącz instrument używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

OUT: Podłącz wzmacniacz używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

### **ZASILANIE:**

Wszystkie efekty marki Morley korzystają z oryginalnego zasilacza stabilizowanego 9VDC 300 mA z polaryzacją (-) w środku. Użycie zasilacza niestabilizowanego może wiązać się z brumieniem we wzmacniaczu. Użycie zasilacza z odwrotną polaryzacją może skutkować zniszczeniem efektu.

### **BATERIA:**

Wszystkie efekty marki Morley zostały skonstruowane w sposób umożliwiający zasilanie jedną baterią 9V wtedy, gdy zasilacz jest odłączony. Sugerujemy używanie dobrej jakości alkalicznych baterii. Aby przedłużyć żywotność baterii pamiętaj o odłączeniu kabli, kiedy nie używasz efektu. Gdy efekt nie jest używany przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu baterii z efektu. Dzięki naszej klapce Quick Clip dostęp do baterii jest bezproblemowy.

### **CECHY EFEKTU 20/20 DISTORTION WAH (MODELE MTPDW-EU):**

- **BEZPRZEŁĄCZNIKOWE DZIAŁANIE:** Nadepnij, aby włączyć efekt Wah i zejźdź, by przejść w tryb bypass
- **TRYB DISTORTION:** Uruchom naciskając footswitch DISTORTION.
- **DIST LEVEL:** Dostosuj głośność trybu Distortion.
- **DIST DRIVE:** Dostosuj ilość przesteru w trybie Distortion.
- **TONE:** Dostosuj brzmienie przesteru w trybie Distortion.

### **SPECYFIKACJA MTPDW-EU:**

Zasilanie: Bateria 9V lub oryginalny zasilacz stabilizowany 300 mA z polaryzacją (-) w środku.

Wskaźnik (prawy): LED świeci, gdy DIST jest włączony, LED wyłączony, gdy DIST jest wyłączony

Wskaźnik (lewy): LED świeci, gdy efekt WAH jest włączony

Wymiary: 17,1 cm dł. x 11,4 cm szer. x 6,9 cm wys.

Pobór prądu: 9 mA przy 9VDC

Waga: 0,92 kg

[www.morleyproducts.com](http://www.morleyproducts.com)



**Fluorescencyjna zielona podstawa  
Świeący w ciemności pedał  
Świejące w ciemności logo**