

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR EFEKTU MARKI MORLEY. OD DZISIAJ STAŁEŚ SIĘ POSIADACZEM NAJLEPSZEGO EFEKTU NA ŚWIECIE.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z funkcjami Twojego nowego efektu. Mamy nadzieję, że używanie tego efektu sprawi Ci co najmniej tyle radości, ile nam sprawiło jego budowanie.

OBWÓD ELEKTROOPTYCZNY:

Światło z diod LED, które oświetla rezystor światłoczuły, jest kontrolowane przez przesłone umieszczoną pomiędzy tymi elementami kontrolując funkcje takie jak wah, głośność czy przełączanie. Nasza unikalna elektrooptyczna konstrukcja zapewnia płynności kontroli bez niechcianych szumów typowych dla efektów sterowanych potencjometrami.

PODŁĄCZENIE:

9V: W celu zapewnienia bezszumowego działania, używaj tylko oryginalnego zasilacza 9VDC 300 mA od Morley. Polaryzacja (-) w środku.

IN: Wejście jack. Podłącz instrument używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

OUT: Wyjście jack. Podłącz wzmacniacz używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.

ZASILANIE:

Wszystkie efekty marki Morley korzystają z oryginalnego zasilacza stabilizowanego 9VDC 300 mA z polaryzacją (-) w środku. Użycie zasilacza niestabilizowanego może wiązać się z szumami niskiej częstotliwości we wzmacniaczu. Użycie zasilacza z odwrotną polaryzacją może skutkować zniszczeniem efektu.

BATERIA:

Wszystkie efekty marki Morley zostały skonstruowane w sposób umożliwiający zasilanie jedną baterią 9V wtedy, gdy zasilacz jest odłączony. Sugerujemy używanie dobrej jakości alkalicznych baterii. Aby przedłużyć żywotność baterii pamiętaj o odłączeniu kabli, kiedy nie używasz efektu. Gdy efekt nie jest używany przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu baterii z efektu. Dzięki naszej klapce Quick Clip dostęp do baterii jest bezproblemowy.

ROCZNA GWARANCJA

Wszystkie efekty marki Morley® są objęte gwarancją przez jeden rok od daty zakupu. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono efekt.

CECHY EFEKTU MINI MAVERICK WAH (MODEL MTSW-EU):

- **Bezprzełącznikowe działanie:** Nadepnij, aby włączyć efekt Wah i zejdziesz, aby automatycznie przejść w tryb bypass.
- **Przełącznik elektrooptyczny:** Nigdy więcej trzeszczących, zużywających się potencjometrów.
- **Wskaźnik LED:** Zapala się, gdy jesteś w trybie Wah

SPECYFIKACJA MTSW:

Zasilanie: 9V bateria lub oryginalny zasilacz stabilizowany 300 mA z polaryzacją (-) w środku.

Wskaźnik: Efekt Wah włączony = dioda LED świeci

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 171 x 114 x 70 mm

Pobór prądu: 12 mA przy 9VDC

Waga: 0,92 kg

www.morleyproducts.com

