

# Uživatelský manuál

## Lemon Yellow Compressor (BJF design)

**Děkujeme vám za zakoupení efektového pedálu Lemon Yellow Compressor od společnosti One Control.**

### - Popis:

Do složitého a často nepochopeného světa kompresorů a sustain pedálů se Bjorn rozhodl přivést velmi jednoduchý pedál, který dokáže pokrýt veškeré vaše potřeby. Lemon Yellow Compressor je jednoduchý, univerzální a slibuje vysoce kvalitní zvuk.

### - Designér Bjorn Juhl říká:

Efektový pedál Lemon Yellow Compressor pracuje se samostatnými ovladači Level, Gain a Ratio, které zjednoduší a zároveň urychlí schopnost hráče přidat kompresi do jakékoliv herní situace od hybridního vybrnkávání trsátkem a prsty (tzv. chicken-picking), přes rytmickou hru, až po kytarové „slajdy“. Tyto ovladače dělají přesně to, co proklamují jejich názvy. Ovladačem Ratio nastavujete kompresní poměr od 1:1 po 5:1. Level ovládá úroveň výstupní hlasitosti, potenciometrem Gain budíte VCA (napěťově řízený zesilovač) až do 18 dB.

Parametry Gain a Level mají dostatečnou rezervu, abyste s nimi mohli přebudit vstup zesilovače a získali tak mírné a zároveň „chutné“ zkreslení. V závislosti na vašem herním stylu a nárocích na zvuk můžete využít přepínač Sustain, který se nachází na boční straně pedálu, a který při trvalé kompresi slabších signálů dodá do zvuku nižší tranzienty. Tento efekt způsobí delší sustain a usnadní hru. Lemon Yellow Compressor můžete použít ve všech kytarových žánrech a kromě kytary také pro basu a klávesy.

Lemon Yellow Compressor je stejně jako ostatní efektové pedály One Control zapouzdřen do kompaktního šasi z eloxovaného hliníku. V útrobach efektu se nacházejí pouze ty nejlepší součástky, které vám zaručí dlouholetý a bezproblémový provoz pedálu. Pedál můžete sice napájet i pomocí 9V baterie, pro využití maximální životnosti a kvality tohoto efektu však doporučujeme používat symetrický napájecí zdroj.

### - Ovládání:

**Gain:** Nastavení úrovně gainu, kterou dojde k zesílení doznívajícího signálu.

**Ratio:** Nastavení kompresního poměru.

**Volume:** Nastavení celkové úrovně hlasitosti.

**Nožní přepínač:** Aktivuje pedál / přepíná ho do bypass režimu (True Bypass).

**- Specifikace:**

Vstupní impedance: 500 kOhm

Výstupní impedance: < 2 kOhm

Napájení: 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu nebo baterie 6F22

Odběr proudu: 10 mA

Rozměry: 39 (Š) x 100 (H) x 31 (V) mm

Hmotnost: 160 g