

Minimal Series

Black Loop Deluxe avec buffer BJB



Le Black Loop Deluxe avec buffer BJB vous offre un contrôle total de deux boucles d'effets indépendantes au sein d'un système de commutation compact et simple d'utilisation.

Caractéristiques principales

- Deux boucles d'effets commandées indépendamment
- Buffer BJB intégré, commutable entre fonctionnement True Bypass et Buffered Bypass
- Footswitch TOGGLE dédié permettant d'inverser instantanément l'état (ON/OFF) des deux boucles

Le One Control Minimal Series Black Loop Deluxe avec buffer BJB est un switcher à deux boucles conçu pour simplifier et rendre intuitive la gestion des routages complexes sur un pédalier.

Le buffer BJB intégré en entrée peut être activé ou désactivé, ce qui permet à la pédale de fonctionner, selon votre configuration, soit en switcher de boucles True Bypass, soit en switcher de boucles Buffered Bypass.

Les trois footswitches offrent un contrôle immédiat. Les footswitches de gauche et de droite activent respectivement LOOP 1 et LOOP 2, tandis que le footswitch central TOGGLE donne accès à la fonction exclusive de la pédale.

Footswitch TOGGLE

Le footswitch TOGGLE inverse instantanément l'état ON/OFF actuel des deux boucles d'effets d'une simple pression.

- Si les deux boucles sont actives (ON), une pression sur TOGGLE les met toutes deux sur OFF.
- Si les deux boucles sont actives (OFF), une pression sur TOGGLE les met toutes deux sur ON.
- Si seule LOOP 1 est active, une pression sur TOGGLE désactive LOOP 1 et active uniquement LOOP 2.
- Si seule LOOP 2 est active, une pression sur TOGGLE désactive LOOP 1 et active uniquement LOOP 1.

Quelle que soit la configuration actuelle des boucles, une simple pression rappelle instantanément le routage opposé, permettant des changements rapides et fluides en situation de jeu.

Exemples

- LOOP 1 est active et vous souhaitez activer les deux boucles → appuyez sur le footswitch LOOP 2.
- LOOP 2 est active et vous souhaitez n'utiliser que LOOP 1 → appuyez sur le footswitch TOGGLE.
- Les deux boucles sont actives et vous souhaitez ne conserver que LOOP 1 → appuyez sur le footswitch LOOP 2.

Le buffer BJB

Le buffer BJB remet en question tout ce que les musiciens attendent d'un buffer traditionnel en offrant un signal d'une transparence exceptionnelle et un rendu particulièrement naturel.

Björn Juhl a conçu le buffer BJB pour répondre à plusieurs exigences strictes :

- Gain unitaire sans amplification supplémentaire
- Impédance d'entrée préservant le caractère d'origine de votre instrument
- Niveau de sortie élevé sans amplification excessive
- Niveau de bruit extrêmement faible
- Restitution propre et musicale, même en cas de surcharge du signal

Il en résulte un buffer très apprécié des musiciens professionnels du monde entier pour sa capacité à préserver l'intégrité du signal de leur guitare.

Contrairement à la plupart des effets, dont l'influence augmente généralement à mesure qu'ils sont placés plus loin dans la chaîne du signal, un buffer est le plus efficace lorsqu'il est installé tout au début de celle-ci. C'est pourquoi le buffer BJB est intégré directement à l'étage d'entrée du Black Loop Deluxe. Une fois activé, il contribue à conserver un son chaleureux, naturel et homogène sur l'ensemble de votre pédalier.

Caractéristiques techniques

Dimensions (hors parties saillantes) :
94 × 118 × 38 mm
Dimensions (parties saillantes comprises) :
97 × 126 × 55 mm

Poids : 380 g

Minimal Series

La One Control Minimal Series repose sur une philosophie simple : éliminer tout ce qui est superflu tout en conservant les fonctions dont les musiciens ont réellement besoin. Le résultat est une pédale extrêmement compacte, offrant des fonctionnalités soigneusement optimisées et une fiabilité remarquable.

Conçue pour l'efficacité

One Control a développé une architecture de circuit imprimé (PCB) innovante, alliant une production particulièrement efficace à une excellente robustesse. En supprimant les étapes d'assemblage inutiles et en réduisant la complexité de fabrication, la Minimal Series atteint un excellent niveau de qualité de fabrication tout en limitant les coûts.

Son boîtier compact permet également de réduire l'encombrement sur le pédalier sans compromettre le confort d'utilisation. Ces pédales s'intègrent naturellement dans n'importe quelle configuration et offrent un maximum de fonctionnalités pratiques dans un format aussi réduit que possible.

Chaque pédale de la Minimal Series propose exactement ce dont vous avez besoin : ni plus, ni moins. La Minimal Series est la solution idéale lorsqu'il ne manque plus qu'une fonction essentielle à votre pédalier.

Spécifications

Type : Loop Switcher
Alimentation : 9 V CC, centre négatif
Fonctionnement sur pile : Non
Contrôles : LOOP 1, LOOP 2, TOGGLE, BJB Buffer