

ROCKBOARD®

by WARWICK

Natural Sound Buffer V2 Instrukcja Użytkownika



RockBoard® Natural Sound Buffer V2 zachowuje naturalne brzmienie gitary lub basu w połączeniu z kostkami efektów i zapobiega utracie sygnału. Muzycy, którzy używają rozbudowanych konfiguracji efektów, szczególnie znają ten problem: długie kable i łańcuchy efektów powodują niezamierzoną zmianę brzmienia gitary. Utrata wysokich częstotliwości sprawia, że dźwięk staje się matowy i zmienia swoją charakterystykę w niepożądany sposób.

Mamy rozwiązanie: RockBoard® Natural Sound Buffer V2!

Urządzenie wyposażono w obwód buforowy oparty na wzmacniaczu operacyjnym, który pobiera sygnał wyjściowy o wysokiej impedancji, konwertuje go na sygnał o niskiej impedancji i zapewnia mu niesłyszalną ilość dodatkowego wzmocnienia.

RockBoard® Natural Sound Buffer V2 będzie tradycyjnie umieszczony pomiędzy instrumentem a pierwszym efektem w łańcuchu. W ten sposób przekaże on reszcie łańcucha sygnałowego Twoje naturalne brzmienie, bez zniekształceń i bez dodatkowych szumów, a także pomoże Ci napędzać długie połączenia kablowe bez utraty cennych częstotliwości. Wystarczy podłączyć stabilizowany zasilacz 9 V DC - wtyk baryłkowy 2,1 x 5,5 mm, polaryzacja ujemna - (brak w zestawie), taki jak **RockBoard®** Power Ace, do wejścia zasilacza, podłączyć instrument do gniazda wejściowego **RockBoard®** Natural Sound Buffer, a gniazdo wyjściowe do pierwszego stomp boxa w łańcuchu efektów. Jednak w przypadku niektórych efektów, które wymagają sygnałów wejściowych o wysokiej impedancji, takich jak wiele fuzzów, mogą wystąpić niepożądane efekty, na przykład zniekształcenia lub sprzężenia zwrotne, jeśli zostaną one umieszczone po Natural Sound Buffer V2 w łańcuchu sygnału. Jeśli wystąpią niepożądane zakłócenia podczas korzystania z efektów w połączeniu z **RockBoard®** Natural Sound Buffer V2, należy poeksperymentować z umieszczeniem **RockBoard®** w łańcuchu sygnałowym, tak aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Specyfikacja RockBoard® Natural Sound Buffer V2

- Bufor oparty na wzmacniaczu operacyjnym (op-amp)
- Zapobiega utracie sygnału w łańcuchach efektów
- Przywraca prezencję i asertywność całemu dźwiękowi
- Metalowa obudowa
- Gniazda wejścia/wyjścia mono 6,3 mm
- Zasilanie za pomocą zasilacza 9V DC, wtyk baryłkowy 2,1 x 5,5 mm, polaryzacja (-) środek (brak w zestawie - zalecany **RockBoard®** Power Ace)
- Brak zasilania baterijnego
- Wymiary (szer. x gł. x wys.): 74 mm x 42 mm x 33 mm
- Waga: 92 g



Made in P.R. China

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

USA DISTRIBUTION: W-Music Distribution USA | help@WUSAMusic.com | 629.202.6790

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: W-Music Distribution | www.w-distribution.de | info@w-distribution.de

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment