



Engineered for Musicians

WAVE PHASER

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Gratulujeme Vám k zakoupení efektového pedálu W1 Wave Phaser!

Xvive Wave Phaser je moderní phaser, který je určen pro použití s kytarou, baskytarou a dalšími hudebními nástroji s elektrickým signálem na výstupu.

- 1) Absolutní (true) bypass s LED indikací aktivního efektu.
- 2) Inteligentní obvod s detektorem „obálky“, který umožňuje přesnou a rychlou hru ve staccatu (při tlumení strun mezi jednotlivými tóny).
- 3) Ovládání obálkového filtru a LFO napomáhá dosažení široké škály efektů.
- 4) Kompenzovaná redukce šumu pro tichý provoz.



www.xviveaudio.com



SPECIFIKACE

Rozměry pedálu	4-3/4" x 2-3/4" x 1-9/32"
Hmotnost	0,35 kg
Materiál šasi	hliník
Bypass	True-Hard-Wire
Odběr proudu	50 mA
Napájení	18V DC
Vstup	1/4" mono jack (impedance: 10 MOhmů)
Výstup	1/4" mono jack (impedance: 1 kOhm)

NAPÁJENÍ

Efektový pedál Xvive Wave Phaser je napájen pomocí 18V adaptéru, jakým je například Xvive 18v-200mA. V případě špatné polaritry nebude pedál fungovat; nehrozí mu však poškození.

OVLÁDÁNÍ

- 1) ENVELOPE SENSITIVITY:** Slouží k nastavení citlivosti obávkového filtru.
- 2) SWEEP:** Ovladač pro nastavení plného účinku obávkového filtru, plného působení LFO a poměru mezi oběma krajními polohami.
- 3) LFO SPEED:** Ovladač pro nastavení rychlosti LFO.
- 4) FEEDBACK:** (Resonance) nastavuje hloubku efektu.
- 5) OUTPUT LEVEL:** Výstupní úroveň je možné nastavit tak, aby byl efekt hlasitější, stejně hlasitý a nebo tišší než čistý signál přepnutý nožním přepínačem do bypass režimu.
- 6) UP/DOWN:** Páčkový přepínač pro nastavení směru obávkového filtru.