

CARL MARTIN

Manuál



Snad každý kytarista se dostane do okamžiku, kdy si pomyslí: Jak bych tohle mohl udělat a zůstat přitom u analogu? Když už jsme dosáhli toho tzv. „finálního“ zvuku, jak můžeme takový zvuk ještě vybudit, aniž bychom negativně neovlivnili jeho kvalitu? A co když bychom chtěli nabudit signál ještě předtím, než na něj použijeme drive efekt, abychom zvýšili jeho sustain? A nebo vybudit signál nejprve před kanálem Gain a potom ještě jednou až za předzesilovačem v efektové smyčce? No... Carl Martin nad těmito otázkami přemýšlel docela dlouhou dobu a nyní je rád, že vám může představit jednu „super cool“ vychytávku: pedál s názvem Dual Injection! Co Carl provedl je, že vzal vysoce kvalitní a transparentní boost z pedálu Hot Drive'n Boost a dvě tyto jednotky vložil do jednoho pedálu. Každá z nich má vlastní ovladač hlasitosti a nožní přepínač True Bypass. Kromě toho je tu ještě také páčkový přepínač mezi režimy Serial a Parallel. V sériovém módu používáte Input/Output 1 umístěné na zadní straně pedálu – to vám umožní umístit tento pedál do jakéhokoliv místa signálového řetězce. V paralelním režimu zapojíte výstup Output 1 před váš drive pedál nebo preamp, a po té použijete vstup a výstup Input/Output 2 umístěné po stranách efektu a zapojíte tak pedál do efektové smyčky zesilovače.



K čemu je tedy toto všechno dobré?

Pedál Dual Injection vám nabízí 4 různá nastavení nabuzení...

- 1) Váš běžné nastavení s čistým i zefektovaným zvukem
- 2) Aktivovaný Boost 1 a nastavený na požadované úrovni
- 3) Aktivovaný Boost 2 a nastavený na jiné úrovni než Boost 1
- 4) Současně aktivované Boost 1 i Boost 2

V sériovém módu používáte Input/Output 1 umístěné na zadní straně pedálu – to vám umožní umístit tento pedál do jakéhokoliv místa signálového řetězce. V paralelním režimu zapojíte výstup Output 1 před váš drive pedál nebo preamp, a po té použijete vstup a výstup Input/Output 2 umístěné po stranách efektu a zapojíte tak pedál do efektové smyčky zesilovače.

Požadavky napájení

Baterie: Pedál Dual Injection není napájen bateriemi, jejichž životnost je pro provoz tohoto pedálu příliš malá. Odběr proudu: max. 68 mA

Napájecí zdroj: 9V DC (regulovaný), 100 mA minimum, 2,1 mm konektor (samice), polarita (-) na středu

UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze DC adaptér! Nesplnění tohoto upozornění způsobí poškození produktu a ruší jeho záruku.

Specifikace

Vstup 1M Ohm

Výstup 200 Ohm

Odstup signál/šum 60 dB

Boost Max 12 dB

Rozměry 120 (Š) x 95 (H) x 56 (V) mm

Hmotnost 420 g

Záruka: Společnost Carl Martin Research ručí za konstrukci, materiál a správnou funkčnost výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení výrobku. Carl Martin provede dle úsudku vlastních techniků náhradu vadných součástí či výměnu celého výrobku. Záruku může uplatnit pouze původní kupující. Na záruku se nevztahují poškození způsobená v důsledku nesprávného použití, zanedbání výrobku či neautorizovaného servisu.

Vyrobeno v Číně

East Sound Research, Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Denmark // Phone: +4586325100 // E-Mail: info@carlmartin.com