



Gratulujemy zakupu nowego Xotic Robotalk-RI! Po wielu badaniach i poszukiwaniach rozwiązań, Effects Xotic Custom Shop ponownie zaprojektował i zrewitalizował oryginalny Robotalk. Teraz w kompaktowym rozmiarze zmieściliśmy jego unikalny dźwięk filtra i wzmocniony arpeggiator z cudownie brzmiącymi, hipnotyzującymi dźwiękami.



1. **GNAZDO WEJ. JACK** - Podłączanie instrumentów. Nominalne wejście -20dBu.
2. **GNAZDO WYJ. JACK** - Podłączenie do wzmacniacza.
3. **PRZEŁĄCZNIK WŁ./WYL.** - Włącza / wyłącza urządzenie. True Bypass bez utraty tonu.
4. **LED** - Kontrolka świeci się, gdy urządzenie jest włączone.
5. **POKRĘTŁO - ZAKRES** - Kontroluje czułość reakcji filtra sygnału wejściowego.
6. **POKRĘTŁO "DECAY"** - Kontroluje długość zaniku i częstotliwości startowych.
7. **POKRĘTŁO "GAIN"** - Wzmacnia sygnał wyjściowy do + 15dB.
8. **PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI** - Przełączanie pomiędzy obwiednim filtrem i arpeggiatorem.
9. **LED WSKAZUJĄCA TEMPO** - Miga w tempie, który jest określony za pomocą pokrętki RATE.
10. **POKRĘTŁO "RATE"** - reguluje tempo arpeggiatora.
11. **POKRĘTŁO "FREQ." (CZĘSTOTLIWOŚĆ)** - Określa częstotliwość środkową arpeggiatora.
12. **POKRĘTŁO TRIG** - Kontroluje intensywność arpeggiatora.
13. **GNAZDO DC** - 2.1mm x 5.5mm wtyczka / 9VDC ujemny CTN. Należy używać wyłącznie zasilacza regulowanego.

waga: Usunąć 4 dolne śruby aby uzyskać dostęp do baterii.

Właściwości i specyfikacja

Wymiary (Sz./Dł./Wys.): 4.7" x 3.7" x 2.0" (119mm x 94mm x 51mm)

Waga: 0.9 lbs. (400g), **Pobór mocy:** 9VDC/20mA

Typ baterii: 9VDC (006P) x 1

AC Adapter (Opcjonalnie): 9VDC Ujemny, TYLKO regulowany
Voodoo Lab Pedalpower, Dunlop DC Brick
Boss PSA, Ibanez AC109

Typ wejścia: aktywne lub pasywne niesymetryczne

Impedancja wejściowa: 1 meg Ohm

Impedancja wyjściowa: 1k ohm

Przykładowe ustawienia

Szybkoreagujący filtr



Wondrous Random Arpeggiator



Informacje dotyczące gwarancji

Niniejszy produkt posiada gwarancję w przypadku uszkodzenia z powodu wadliwych części lub wadliwego wykonania przez okres 1 roku od daty dostawy do pierwotnego właściciela. W tym okresie, my, XOTIC EFFECTS dokonamy niezbędnych napraw bez opłaty za części i robociznę. Jednak koszty wysyłki do i z miejsca naprawy musi być zapłacona przez właściciela.

- ** Niniejsza gwarancja odnosi się tylko do pierwotnego właściciela i nie podlega przeniesieniu.
- ** Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu w wyniku wypadku lub nadużycia.
- ** Niniejsza gwarancja zostanie anulowana w wyniku naszej opinii wtedy, gdy produkt posiada:

1. Jakiegokolwiek oznaki ingerencji, nieautoryzowanego serwisu lub modyfikacji.
2. Jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z nadużyć lub uszkodzenia fizycznego po ostrzeżeniu operacyjnym.

Proszę skontaktować się z nami za pomocą formularza online przed zwrotem urządzenia do nas do naprawy.

http://www.xotic.us/effects/prd_inquiry

Uwaga: Dla klienta międzynarodowego : jeżeli kupiłeś urządzenie od dealera w danym kraju, należy skontaktować się z dealerem przed dokonaniem zwrotu. Jesteś odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów transportu oraz cel. Ponadto, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Celnym i zarejestrować towar przed wysłaniem go do Stanów Zjednoczonych w celu naprawy. Urząd Celnny w każdym kraju ma inną procedurę i dokumentację napraw, dlatego ważne jest, aby sprawdzić, zanim wyślesz urządzenie z powrotem do nas. Jest to ważne, aby uniknąć niepotrzebnych opłat celnych.

XOTIC EFFECTS USA

14920 Calvert Street

Van Nuys, CA 91411 USA

<http://www.xotic.us>

<http://www.xotic.us/customshop>

