

Blumes® MOSFET Mod



Blumes® MOSFET Mod

Blumes® MOSFET Mod Low Signal Shredder v limitované edici představuje svěží pohled na náš původní model Blumes® Low Signal Shredder, nyní v kompaktním junior provedení, které se snadno vejde na pedalboard. Nabízí tři různé režimy klipování: Režimy L a N jsou totožné s režimy 1 a 2, které najdeme ve starém dobrém modulu Blumes, ale celý ten „MOSFET Mod“ se naplno rozjede teprve v režimu M.

Režim L představuje symetrický clipping, který využívá dvojici LED diod. Jedná se o nejkřupavější nastavení. Tento signál je méně komprimovaný a má obrovskou výstupní úroveň.

Režim N eliminuje měkký klip diod a zajistí tak hlasitý a plný frekvenční rozsah. Nastavte zisk pod úroveň 11 hodin a nastavení použijte jako čisté zesílení.

Režim M představuje klipování MOSFET. Výsledkem je výrazný, soustředěný a hladký overdrive, který odpovídá zvuku vytaveného lampového zesilovače. Skvělé pro hru s tlumením strun dlaní a pro ty, kteří hledají lepší reakci na nízkých frekvencích.

Každý pedál Blumes MOSFET Mod je vykován v nehlubších jeskyních města Akron, Ohio, USA.

Ovládací prvky

- **Gain:** Ovládá množství vybuzení.
- **Tone:** Vlevo více basů, uprostřed více středů a vpravo více výšek.
- **Level:** Ovládání výstupní úrovně.

Režimy klipování (3polohový přepínač)

- **L:** Symetrický clipping s LED diodami – křupavý, komprimovaný artikulovaný zvuk zaměřený na středy.
- **N:** Bez klipování – drive široce otevřeného operačního zesilovače a čisté zesílení.
- **M:** Režim klipování MOSFET – Harmonicky bohatý a koncentrovaný zvuk s výraznějšími spodky, s dynamikou podobnou naplno vytavenému lampovému zesilovači.

Přepínání

Toto zařízení používá pro skutečný bypass poctivé mechanické přepínání.

Napájení

Toto zařízení má standardní 9V stejnosměrné napájení s 2,1mm konektorem, záporný pól uprostřed. Vždy doporučujeme napájecí zdroje určené výhradně pro efektové pedály, buď zásuvkové adaptéry osazené transformátorem nebo zdroje s větším počtem izolovaných výstupů. Pokud bude mít napájecí zdroj zvlněné nebo nedokonale filtrované napětí, pedály budou vydávat brum. Spínané napájecí zdroje, zdroje s řetězově propojenými připojovacími kabely a zdroje, které nejsou určeny pro efektové pedály, zvlněné napětí nefiltrují a nechávají nežádoucí brum procházet.

NEPOUŽÍVEJTE VYŠŠÍ NAPĚTÍ!

Technické údaje

- **Odběr proudu:** 25 mA
- **Vstupní impedance:** 10 MΩ
- **Výstupní impedance:** 100 Ω

Záruka

Na toto zařízení se vztahuje omezená doživotní záruka. Pokud přestane fungovat, opravíme jej. Pokud narazíte na jakékoli problémy, navštivte stránky podpory earthquakerdevices.com/warranty