

# Bedienungsanleitung

## Minimal Tuner mit BJF Buffer

Vielen Dank, dass Sie sich für den Minimal Tuner mit BJF Buffer von One Control entschieden haben.

Der BJF Buffer ist das perfekte Werkzeug für einen Gitarristen / Bassisten mit einem komplexen Pedalboard. Er sorgt dafür, dass Ihr Signal durch das gesamte Setup geleitet werden kann, ohne dass die wichtigen Eigenschaften Ihres Sounds verloren gehen. Der Minimal Tuner kombiniert alle Eigenschaften des BJF Buffers und des KORG Flashback Mini Tuner. Er eignet sich perfekt als erstes Pedal auf einem Pedalboard. Im Gegensatz zu anderen Puffern verändert der BJF Buffer den Klang nicht, er puffert einfach nur das Originalsignal und gibt es wieder aus.

### - Technische Daten:

Tonleiter: 12 Ton, gleichstufige Stimmung

Erkennungsbereich: E0 (20,60 Hz) – C8 (4186 Hz)

Kalibrierungsbereich: A4 = 436 – 445 Hz (in 1 Hz Schritten)

Erkennungsgenauigkeit: +/- 0,1 Cent

Eingangsimpedanz: 1 M $\Omega$  (Tuner aktiv)

Ausgangsimpedanz: <1 K $\Omega$  (Tuner deaktiviert)

Stromversorgung: CR1632 Lithiumbatterie (3 V) x 2 oder Netzteil (9 V Minuspol am Mittelkontakt)

Stromaufnahme: Maximum 40 mA

Größe (B x L x H): 45 mm x 95 mm x 48 mm (1.77" x 3.74" x 1.89")

Gewicht: 137 g (4.83 oz) (ohne Batterie)