

# Manuel d'utilisation

## Accordeur Minimal avec buffer BJF

Nous vous remercions d'avoir choisi l'accordeur Minimal avec buffer BJF par One Control.

Le buffer BJF est l'outil parfait pour le guitariste/bassiste équipé d'un pedalboard exigeant : il garantit que le signal traverse sans être dénaturé les différents circuits des pédales de votre pedalboard. Avec toutes les fonctionnalités du buffer BJF et du mini-accordeur KORG Flashback, l'accordeur Minimal est le « point de départ » parfait pour votre pedalboard.

Contrairement à d'autres, ce buffer BJF n'affecte pas du tout votre son... Il ne contient littéralement qu'une entrée, une sortie et un circuit de buffer interposé entre les deux.

### - Caractéristiques techniques :

Gamme : Gamme tempérée (12 notes)

Plage de détection : E0 (20,60 Hz) – C8 (4186 Hz)

Plage de calibrage : A4 = 436 – 445 Hz (par incrément de 1 Hz)

Précision de détection : +/- 0,1%

Impédance d'entrée : 1 MΩ (accordeur activé)

Impédance de sortie : < 1 kΩ (accordeur désactivé)

Alimentation : Pile au lithium CR1632 (3V) x 2, ou adaptateur C.A. (9V à centre négatif)

Consommation électrique : 40 mA max.

Dimensions (L x P x H) : 45 x 95 x 48 mm

**Poids :** 137 grammes