

## Minimal Series Silver Para Bass Buffer



### Specs:

Ingangsimpedantie: 50k-390kΩ

Uitgangsimpedantie: 2kΩ

Stroomverbruik: 3,5mA

Formaat:

39B x 92D x 32Hmm (exclusief uitsteeksels protrusions) 42B x 92D x 47Hmm (inclusief uitsteeksels) Gewicht: 226g

De Minimal Series Silver Para Bass Buffer wordt van stroom voorzien via een DC9V adapter met negatieve binnenzijde. Wekt niet op batterijen.

One Control heeft het klassieke BJT Buffer Circuit gebruikt op verschillende van onze apparaten als een hoogwaardige buffer die kan worden gebruikt voor alle gitaren en bassen en die door veel spelers trouw wordt gebruikt.

Het lijkt geen twijfel dat de BJT Buffer een geweldige buffer is, maar hij is oorspronkelijk ontworpen met een elektrische gitaar in gedachten. De Minimal Series Silver Para Bass Buffer is een door BJT nieuw ontwikkelde buffer speciaal voor elektrische basgitaar. Voor de bas is het de "beste" buffer die de "uitstekende" BJT Buffer tot nu toe overtreft en is geoptimaliseerd voor het laag.

De Silver Para Bass Buffer heeft een knop die "Z" heet. Z staat simpelweg voor impedantie. Dit is om de ingangsimpedantie aan te passen en kan worden ingesteld op de bas-specifieke impedantie, zoals passieve bas en actieve bas, en een regelknop om de low-end respons te fine-tunen. Met de Z-knop kan de ingangsimpedantie worden ingesteld in het bereik van 50K tot 390KΩ.

Het effect van de Z-knop hangt af van de impedantie van het instrument waarop je aansluit. Soms kun je het laag flink aanpassen, maar als je een ander gebufferd effect in je keten hebt, kan het subtieler zijn.

De uitgangsimpedantie is ingesteld op 2kΩ.

Voor flexibiliteit heeft de Silver Para Bass Buffer twee uitgangen. De twee uitgangen zijn gesplitst en je kunt ze uitvoeren naar twee routes die vooral worden gebruikt bij basgitaar, zoals naar de basversterker en DI direct naar de geluidsinstallatie van de zaal.

Silver Para Bass Buffer is een buffer ontworpen voor de bas om je meer controle te geven over zowel je podium- als je thuisgeluid of om je meer flexibiliteit te geven bij het opnemen in de studio, allemaal met het zuivere krachtige geluid van de BJT Buffer en de rotsvaste constructie van One Control.

### Bediening:

Z: Regelt de ingangsimpedantie.