

Instrukcja obsługi

Minimal Tuner z buferem BJB

Dziękujemy za zakup Minimal Tuner z wbudowanym buferem BJB od One Control.

BJB Buffer to idealne urządzenie dla każdego gitarzysty lub basisty, który używa nawet najmniejszy pedalboard.

BJB Buffer zapewnia, że sygnał z Twojego pedalboardu będzie przenoszony bez żadnych strat lub zmiany charakterystyki w ciągu używanych efektów w Twoim pedalboardzie.

Minimal Tuner łączy wszystkie cechy bufora BJB i mini tunera KORG Flashback i jest idealny jako pierwsze urządzenie w łańcuchu Twojego pedalboardu.

W przeciwieństwie do innych buforów, BJB nie zmienia tonu, ani charakterystyki barwy tylko wysyła dalej początkowy, oryginalny sygnał.

- Specyfikacja:

Skala: 12 nutowy, pełny zakres

Zakres strojenia: E0 (20.60 Hz)–C8 (4186 Hz)

Zakres kalibracji: A4 = 436–445 Hz (1 Hz steps)

Dokładność: +/-0.1 cent

Impedancja wejścia: 1 M-ohm (tuner on)

Impedancja wyjścia: <1K-ohm (tuner off)

Zasilanie: CR1632 lithium battery (3V) x 2 lub zasilacz AC (9V minus w środku)

Pobór mocy: maximum 40 mA

Wymiary (szerokość/głębokość/wysokość): 45 mm x 95 mm x 48 mm/1.77" x 3.74" x 1.89"

Waga: 137 g/4.83 oz (bez baterii)