

The Wren and Cuff Phat Phuk B V2 / Uživatelský manuál

Děkujeme, že jste se rozhodli svoji signálovou cestu svěřit právě pedálu značky Wren and Cuff. Tento manuál vám pomůže vytěžit z pedálu Phat Phuk B V2 maximum a provede vás jeho funkcemi a nastavením.

Od svého debutu v roce 2008 si původní verze pedálu Phat Phuk B vydobyla místo na nespočtu pedalboardů a stala se oblíbeným nástrojem profesionálních hudebníků i běžných hráčů. Díky svému legendárnímu zvuku a osobitému charakteru se tento efekt stal volbou každého, kdo chtěl vylepšit svůj zvuk. Phat Phuk B proslul především schopností spojit vintage a moderní styl zesílení, za kterou stojí použití JFET tranzistoru J201 a pečlivě vybraného germaniového tranzistoru se starých zásob (NOS). Tyto součástky pomáhají baskytaře propůjčit krásný lesk ve výškách i správnou dávku hrubosti. Tento všestranný pedál našel uplatnění po celém světě ve studiích, na pódii i při jam sessions.

Nová verze Phat Phuk B V2 navazuje na tento odkaz dvěma zásadními vylepšeními:

Nasazení externího ovladače předpětí (bias) poskytuje přesnou kontrolu nad vaším zvukem a umožňuje jemné doladění, které může mít zásadní význam při živém vystoupení nebo nahrávání.

Malá samolepka na přední straně pedálu označuje výchozí bod předpětí pro germaniový tranzistor. Použijte ji jako referenční bod nebo si fixem jiné barvy označte vlastní nastavení. Poznámka: Bod předpětí často není uprostřed rozsahu ovladače – to je zcela normální.

Součástí pedálu je navíc interní posuvný přepínač, který umožňuje přepínání mezi původním nemodifikovaným výstupem a výstupem s fázově obráceným bufferem, což ještě více rozšiřuje možnosti tvarování zvuku. Při pohledu dovnitř pedálu nastavením přepínače směrem doleva dostanete výchozí výstup, zatímco posunutím doprava se aktivuje fázově převrácený bufferovaný výstup. Tato funkce je obzvláště užitečná pro zapojení využívající paralelní signálové cesty, což nabízí baskytaristům větší flexibilitu při míchání a správě jejich zvuku.

Model Phat Phuk B V2 byl navržen pro skutečné potřeby skutečných hráčů, i proto stále nabízí stejný typ hybridního germaniového/JFET zesílení, díky kterému byl původní model tak oblíbený. Rozsah hlasitosti pedálu je pečlivě navržen tak, aby uživateli usnadnil jemné doladění boostu bez nadměrného zesílení, které může být u jiných boosterů obtížně zvládnutelné.

Díky tomu si můžete nastavit přesně takovou úroveň zesílení, která vyhovuje vaší herní situaci, aniž byste zvuk přehltili.

Díky výraznému růžovému lesklému povrchu a robustní konstrukci je Phat Phuk B V2 připraven na náročný koncertní život. Jedná se o úžasně užitečný nástroj, po kterém budete sahat znovu a znovu.

Další informace:

- Efekt lze zapojit do libovolné pozice v signálovém řetězci bez ohledu na buffery před nebo za ním.
- Napájení: 9V DC, (–) na hrotu, soudkovitý konektor 2,1mm (použijte zdroj určený pro efektové pedály)
- Pedál lze napájet také kvalitní 9V baterií.
- Odběr proudu: méně než 10 mA

Důležité!

Skřípavý zvuk při nastavování zkreslení je zcela normální a nejedná se o problém s pedálem nebo znečištěný potenciometr.

