

O pedálu Your Face 60's™

(Všechny níže uvedené reference jsou míněny ve srovnání s tradičními modely Fuzz Face® ze 60. let a/nebo jejich klony.)

Mnohokrát děkuji, že jste si vybrali efektní pedál Your Face 60's Hot Germanium Fuzz. Níže naleznete základní informace o tomto pedálu i doporučení, jak se o něj starat.

Některé ze skvělých vlastností tohoto efektu:

- Dva ručně vybrané „true-vintage“ germaniové tranzistory s mírně vyšším ziskem přispívají ke zvuku, který je silnější než u většiny „šedesátkových“ verzí Fuzz Face.
- Vyšší výstupní hlasitost.
- Dobově přesné uhlíkové/kompozitní rezistory.
- Výstupní kondenzátor Mullard s vyšší úrovní a větším podílem průchozích basů.
- Ovladač Low-Cut umožňuje přesnější vyladění podílu basových frekvencí.
- Ovladač Fuzz pro přesné vyladění úrovně použitého fuzz efektu.

O vašem pedálu:

Stejně jako u vintage modelů efektu Fuzz Face, tak i v případě modelu Your Face by NEMĚL být PŘED tímto pedálem zapojen žádný bufferovaný pedál. Pedál reaguje na hru trsátkem a to je také způsob, jak dosáhnout „kouřově jemného“ fuzz efektu, který všichni zbožňujeme. Pokud efektu Your Face předradíte aktivní snímače nebo bufferovaný pedál (jakýkoliv pedál, který není true bypass, a nebo „Boss“ s bypassem), zvuk bude příliš rušivý, příliš jasný a zkřehlý. Fuj!

OVLÁDÁNÍ:

VOLUME Pokud chcete vyšší hlasitost, otočte směrem doprava.

LOW-CUT Dolno-propustný filtr propouštějící basové frekvence. Lze použít k vyladění zvuku a dosažení zvuku více podobným overdrive efektům.

SUSTAIN S jeho pomocí bude zvuk více... „FUZZY!“



Další informace:

ODBĚR PROUDU Your Face 60's odebírá cca 5,5 mA

NAPÁJENÍ Tento pedál lze napájet 9V baterií nebo regulovaným napájecím zdrojem se **KLADNOU** polaritou na střed a 2,1mm konektorem (stejný typ jako například Boss, Ibanez apod). Pokud budete využívat adaptér, použijte typ určený pro napájení efektových pedálů.

*Pozor, pedál používá převrácenou polaritu. Standardní pedál se **ZÁPORNOU** polaritou bude sice také fungovat, nesmí však být použit v režimu „daisy chain“ s dalšími pedály se zápornou polaritou. V takovém případě by totiž mohlo dojít k poškození pedálu. Proto raději pedál napájejte vlastním adaptérem, nebo použijte samostatný izolovaný napájecí výstup.

BYPASS Zapínání/vypínání efektu je řešeno 100% mechanickým nožním přepínačem typu 3PDT. Jinými slovy: tento pedál je True Bypass.

**Fuzz Face® je registrovanou známkou společnosti Dunlop Manufacturing Inc.
Wren and Cuff není přidružen ani podporován společností Dunlop Manufacturing Inc.*

Wren and Cuff

3529 Old Conejo Rd • STE 101 • Newbury Park • CA • 91320 • USA

www.wrenandcuff.com • admin@wrenandcuff.com