

xotic effects usa

Der AC Booster ist ein natürlich klingendes Overdrive-Pedal. Keine Heavy-Distortion, sondern ein fettes Overdrive mit einem offenen, unkomprimierten Charakter. Es bietet bis zu 20dB Boost mit einem aktiven, einstellbaren $\pm 15\text{dB}$ -2-Band-EQ, der für eine große Spanne an Obertönen sorgt. Um Beeinträchtigungen der Signalqualität bei ausgeschaltetem Pedal zu vermeiden, ist der AC Booster mit einem True Bypass ausgestattet.



Spezifikationen:

Maße (LxBxH): 110mm x 60mm x 50mm

(4,39" x 2,38" x 1,98")

Gewicht Weight: 270g (0,6 lbs.)

True Bypass Schaltung

Stromverbrauch: 9VDC/10mA (max)

Bis zu 40 Stunden Dauerbetrieb mit Alkaline-Batterie

Batterie-Typ: 9VDC (006P) x 1

AC-Netzteil (optional): 9VDC

Tip negativ (geregelt empfohlen)

Boss PSA, Ibanez AC109, Dunlop Brick, Voodoo Labs, 1-spot etc.

Eingangs-Impedanz: $1\text{M}\Omega$

Ausgangs-Impedanz: $2\text{K}\Omega$

FREQUENZSPANNEN VON TREBLE- UND BASS-REGLER

