

# CARL MARTIN

## Instrukcja obsługi



Pokrętko Tone na urządzeniu PlexiTone Lo-gain to filtr dolnoprzepustowy. Dzięki pełnemu obrotowi pokrętki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara możesz korzystać z pełnej szerokości pasma częstotliwości, a gdy obrócisz pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to zaczyna się filtrowanie wysokich częstotliwości. Pozwoli to lepiej dostosować brzmienie, bez względu na rodzaj używanego sprzętu. Możesz zauważyć przy ustawieniu wysokiego wzmocnienia, że zredukowanie wysokich poziomów zaostrzy brzmienie, a przy ustawieniu niższego wzmocnienia wysokie częstotliwości dodadzą brzmieniu trochę świeżości.

### Wymagania dotyczące zasilania

Bateria: Urządzenie PlexiTone Lo-gain nie akceptuje użycia baterii, możliwe jest jedynie zastosowanie zewnętrznego zasilania.

Pobór mocy: maksymalnie 62 mA

Zasilacz: 9V DC (regulowany), minimum 100 mA, wtyk żeński 2.1 mm, środek ujemny (-)

UWAGA: Należy używać wyłącznie zasilacza prądu stałego! Niezastosowanie się do tego może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

### Dane techniczne

|                                |          |              |                                             |
|--------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------|
| Wejście.....                   | 1M om    | Wymiary..... | 120 (szer.) x 95 (głęb.) x 56 (wys.) mm     |
| Wyjście.....                   | 200 omów |              | 4.72" (szer.) x 3.74" (głęb.) x 2.2" (wys.) |
| Stosunek sygnału do szumu..... | 64 dB    | Waga.....    | 420 g / 0.94 funta                          |

**Gwarancja:** Firma Carl Martin daje gwarancję na wyrób, tworzywo i prawidłowe działanie przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Carl Martin wymieni wadliwe części, dokona niezbędnych napraw lub wymiany urządzenia zgodnie z uznaniem naszych specjalistów. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy tego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń lub wadliwego działania, które wynikają z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub korzystania z nieautoryzowanych punktów serwisowych.

Wyprodukowano w Chinach

East Sound Research Raadmandsvej 24 8500 Grenaa Dania Telefon: +4586325100 Email: info@carlmartin.com

Wszyscy wiemy, że czasami mniej znaczy więcej, prezentujemy zatem pedal Plexitone Lo-gain firmy Carl Martin. Niezależnie od tego, czy chcesz podkreślić naturalny overdrive swojego wzmacniacza, czy też ubarwić nieco swoje brzmienie, to możesz być pewny, że urządzenie Plexitone Lo-gain firmy Carl Martin potrafi zawsze trafić w sedno. Pedal Plexitone Lo-gain firmy Carl Martin udźwiękowi przetworniki jednocewkowe i doda humbuckerom dodatkowej wyrazistości. Zestaw go z innymi pedalami, aby uzyskać dodatkowy boost oraz wyregulować przesterowanie, wówczas urządzenie Plexitone Lo-gain firmy Carl Martin nada twemu brzmieniu specyficzny charakter, typowy dla tego rodzaju urządzeń. Urządzenie PlexiTone Lo-gain wyposażone jest w nowy konwerter DC-DC, zatem pedal może być zasilany regulowanym zasilaczem 9V i jednocześnie nadal współdziałać na tym samym poziomie +12V, tak jak w przypadku oryginalnego PlexiTone zasilanego prądem zmiennym. Umożliwia to wykorzystanie tych samych komponentów o wysokiej jakości, gwarantujących te same dźwięki i rezerwę typu headroom, które pozwalają CM Pro-Series wyróżnić się na tle pozostałych urządzeń!

Pokrętko Level reguluje ogólny poziom urządzenia PlexiTone Lo-gain. Za pomocą tego pokrętki (w połączeniu z pokrętkiem Gain) możliwe jest wyregulowanie lub ominięcie sygnału bypass, zarówno względem gitary rytmicznej, jak i prowadzącej.

Pokrętko Drive reguluje ilość przesterowania, od lekkiego przetwarzania przy pełnym obrocie w kierunku przeciwnym względem ruchu wskazówek zegara, do maksymalnego przesterowania z podtrzymaniem przy pełnym obrocie zgodnie z ruchem wskazówek zegara... oraz wszystko, co pomiędzy. Niezależnie od ilości przesterowania urządzenie PlexiTone Lo-gain produkuje zawsze wspaniałe dźwięki, które wydają się nieustannie przecinać miksy zarówno te tworzone na żywo, jak i te nagrywane!

Przycisk Bypass, który włącza lub wyłącza urządzenie PlexiTone Lo-gain, to aktywne, buforowane wyjście, zatem nie stracisz żadnego sygnału podczas używania długiego okablowania wzdłuż sceny!