


CARL MARTIN


Manuál



Carl Martin Rock Bug je tzv. amp/speaker simulátor (simulátor zapojení do zesilovače či reproduktoru) a sluchátkový „zesilovač“ vhodný pro zkoušení a cvičení, pracující na jedné 9V baterii. Ačkoliv tento typ příslušenství není ničím novým, věříme, že na trhu nenajdete podobnou pomůcku, která by zněla tak realisticky jako Rock Bug. S tímto zařízením jednoduše dostanete pocit, jako byste hráli přes dobrý lampový zesilovač. Připojte kytaru (s efekty či bez) do nesymetrického 1/4" vstupu, připojte oblíbená sluchátka do nesymetrického 1/4" výstupu a jde se na to. Pomocí ovladače Guitar si nastavíte hlasitost nástroje, pomocí páčkového přepínače si vyberete zda chcete simulovat otevřený či zavřený reprobox, a po tom již můžete hrát a užívat si soukromého poslechu. Pokud chcete, můžete také využít stereo vstupy AUX a připojit mp3, CD nebo DAT přehrávač a hrát podle svých oblíbených skladeb nebo do svých před-nahranych podkladů. Využitím symetrického XLR výstupu můžete také Rock Bug připojit k mixážnímu pultu v situacích, kdy například hrajete sólové vystoupení za použití předem nahranych podkladů a s živou kytarou. Rock Bug lze také použít jako DI box pro živé hraní, pokud cestujete na lehkou nebo se vám odporoučel zesilovač. Můžete si říkat, že amp/speaker simulátor není nové řešení, přesto, se všemi uvedenými vlastnostmi představuje Rock Bug příslovečný švýcarský nůž v dánské provedení. Nůž, který se snadno vejde do kapsy každého kytarového gig-bagu.




Nesymetrický 1/4" mono jackový vstup pro kytaru, případně kytaru propojenou přes vaše efektové pedály



Nesymetrický 1/4" stereo jackový kytarový či sluchátkový výstup (600 Ohmů)



Přepínač simulace reproboxů mezi uzavřeným a otevřeným boxem



Auxový stereo vstup pro MP3, CD či DAT



Ovladač Master sloužící k nastavení celkové úrovně, aux úrovně, pokud používáte nesymetrický 1/4" stereo výstup či sluchátkový výstup



Ovladač Guitar je určen k nastavení hlasitosti připojeného nástroje při použití symetrického XLR výstupu. Pokud používáte nesymetrický 1/4" stereo jackový výstup nebo sluchátka, tento ovladač slouží pro nastavení mixu mezi úrovní kytary a celkové úrovně. Ovladač Master po té nastavuje celkovou úroveň obou kytar a Aux vstupu.



Symetrický XLR výstup (200 Ohm) pro přímé nahrávání nebo zapojení do PA systému. (Nikoliv digitální audio). PROSÍM POZOR: pokud používáte tento výstup, AUXový vstup nefunguje, a ani ovladač Master. V tomto režimu je funkční POUZE kytarový vstup a amp/speaker simulátor. Hlasitost nastavte pomocí ovladače Guitar a buďte opatrní, abyste nepřebudili vstup mixážního pultu.