

CARL MARTIN

Uživatelský manuál



Děkujeme vám za zakoupení efektového pedálu Carl Martin Comp/Limiter (ve verzi 2018)! Stejně jako u předchozího modelu Carl Martin Compressor/Limiter věříme, že i tato jeho verze bude tím muzikálně nejužitečnějším dynamickým procesorem na trhu.

Carl Martin Comp/Limiter byl navržen s ohledem na reálné potřeby pracujících muzikantů, kteří po nás žádali uživatelsky přívětivý a zároveň univerzální kombinaci kompresoru a limiteru, která zároveň nezabere příliš místa v jejich pedalboardu.

Výsledkem je nový, drobný a především „cool“ anodizovaný pedál, který ušetří ve vašem pedalboardu mnoho místa. Kvůli tomu, abychom snížili počet potenciometrů a zároveň splnili požadavek na jednoduché ovládání, parametry Threshold a Response jsou přednastaveny továrně. To znamená, že nový model pracuje pouze s ovladači Comp a Level.

Carl Martin Comp/Limiter byl navržen tak, aby nabídl hráčům stejné vlastnosti, zvukovou čistotu, tichý provoz a výkon, jako nabízejí nejlepší studiové kompresory a limity. Pokud strávíte se svým novým pedálem Carl Martin Comp/Limiter nějaký čas, věříme, že se z něj naučíte dostat to nejlepší.


Carl Martin Comp/Limiter pracuje se speciálními DC/DC obvody, které umožňují vnitřní provoz pedálu na +/- 12V za použití běžného 9V DC externího adaptéru (200 mA). Díky tomu můžeme dosáhnout stejné zvukové kvality a headroomu jako u „starého“ modelu CM Compressor/Limiter.

BYPASS




Nožní přepínač Bypass aktivuje nebo deaktivuje efekt. Aktivitu pedálu indikuje svítící LED kontrolka.

COMP



Ovladač COMP (či Compression) nastavuje poměr komprese, která bude aplikována na váš signál. Tento parametr – ve spolupráci s továrním nastavením prahu komprese – ovlivní tvrdost či naopak jemné působení kompresoru na signál. Otáčením ovladače COMP směrem doprava budete poměr komprese zvyšovat a získáte tak více komprese.

LEVEL



Parametr Level je někdy nazýván také výrazem „make-up gain“. Důvodem je fakt, že čím více komprimujete úroveň signálu, tím jemnější signál je. Tento ovladač dokáže tento jev kompenzovat. Pomocí nožního přepínače zapínejte a vypínejte pedál a tento ovladač si nastavte podle potřeby.

Specifikace

Vstup.....	1M Ohm
Výstup.....	200 Ohm
Poměr signál/šum	105 dB (čistý)
THD zkreslení.....	0,05%
Rozsah komprese.....	from 1:1 to 1:00
Rozměry	60 (W) x 115 (D) x 50 (H) mm
	2.36" (W) x 4.52" (D) x 1.97" (H)
Hmotnost.....	340g / 0,75 livres

Požadavky na napájení

Baterie: Pedál Comp/Limiter nepodporuje provoz na baterie.

Odběr proudu: max. 130 mA.

Napájecí zdroj: 9V DC (regulovaný), 200 mA minimum, konektor 2,1 mm samice, polarita (-) na středu

UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze DC adaptér! V opačném případě může dojít k poškození zařízení a ztrátě záruky.

Vyrobeno v Číně.

East Sound Research Raadmansvej 24 8500 Grenaa Denmark Phone : +4586325100

E-Mail: info@carlmartin.com