



EMPEROR V2

JHS PEDALS

*Geheel analoge bucket brigade chorus en vibrato met tap tempo golfvormselectie en meer.
Klassieke modulaties met moderne eigenschappen.*

Bediening

VOLUME - Regelt uitgangsvolume.

EQ - Voor de V2 is de bediening een actieve tilt EQ. De middenstand is neutraal. Naar links krijg je meer hoog en minder laag, terwijl het naar rechts precies andersom is.

SPEED - Regelt de snelheid van de modulatie.

DEPTH - Regelt hoe diep de modulatie is.

CHORUS/VIBRATO-SCHAKELAAR - Laat je kiezen tussen chorus of vibrato.

GOLFORM-SCHAKELAAR - Kies tussen sinus-, blok- of zaagtandgolfvorm.

Jacks

INGANG - 1/4" jack rechtsboven ontvangt je gitaarsignaal

UITGANG - 1/4" jack linksboven stuur het signaal uit het pedaal naar je versterker of een ander pedaal. Je kunt optioneel een TRS-splitkabel gebruiken om je signaal naar twee versterkers te sturen voor echte stereomodulatie.

TAP/EXP - 1/4" jack aan de rechterkant van het pedaal. In Expressie-modus kun je elk TRS-expressiepedaal aansluiten om de snelheid van het effect te bepalen. De snelheidsparameters zijn zo bepaald dat er een realistisch roterende -peakersimulatie mogelijk is. In Tap-modus kun je de snelheid instellen met een extern tap tempo-pedaal. Kies welke je wilt met de schakelaar aan de linkerkant van het pedaal.

Schakelaars

BYPASS - Linker voetschakelaar zet het pedaal aan en uit.

TAP TEMPO - Tap de snelheid van de modulatie met de rechter voetschakelaar.

TAP/EXP - Schakelaar aan de linkerkant van het pedaal. Kies tussen Tap- of Expressie-modus voor de Tap/Exp-jack.

INTERNE BUFFERSCHAKELAAR - Deze schakelaar laat je kiezen tussen true bypass en gebufferde bypass door het in- of uitschakelen van de buffer.

POWER - Gebruikt 9V DC met negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie vervalt dan.

Stroomverbruik max. 100mA.