



FLIGHT DELAY

JHS PEDALS

De JHS Flight Delay is gemaakt met één doel voor ogen: alles zijn wat je nodig hebt in een delay en niets wat je niet nodig hebt. In een wereld vol complexe effectpedalen hebben we hard gewerkt om je het tegenovergestelde te brengen - een prachtig eenvoudige stompbox die de meest essentiële delaytypes combineert met de functies die er toe doen. Met drie modi (Delay, Reverse en Analog) geïnspireerd door mijn favoriete delays aller tijden - EHX Memory Man, Boss DD-5 en Line 6 DL4 "Reverse Mode" - is de Flight Delay vertrouwd, inspirerend en veelzijdig genoeg voor spelers in elk genre. Als je genoeg hebt van delaypedalen waarbij je frustrerend door menu's moet duiken om het geluid te vinden dat je wilt, eindeloos moet scrollen op optieschermen en ingewikkelde gebruikersinterfaces, zoek dan niet verder!

BEDIENING

MIX - Regelt de mix van delay met je droge signaal. Helemaal links is volledig droog, helemaal rechts is volledig nat. Midden/12 uur is een 50/50 mix.

REPEATS - Regelt de hoeveelheid feedback of herhalingen in het delaysignaal. Links is minder, rechts is meer. Volledig rechts geeft oneindig veel herhalingen. Wees voorzichtig! Deze functie kan letterlijk uit de hand lopen.

EQ - Past de toon of kleur van de herhalingen aan. Links is een donkerdere, warmere delaytoon. Rechts is helderder en scherper.

TIME - Regelt de lengte van de vertraging van 50 ms tot 1 seconde. Links is korter, rechts is langer.

MODULATION - De Flight Delay heeft een zorgvuldig ontworpen modulatiepad dat het vertraagde signaal beïnvloedt. Dit kan worden gebruikt om de modulatie texturen van de vibratoherhalingen van een *Memory Man of de lo-fi warble van een vintage tape delay en alles daar tussenin perfect na te bootsen.

MOD DEPTH - Regelt de diepte of het niveau van het modulatie-effect. Links is minder, rechts is meer.

MOD RATE - Regelt de snelheid van de modulatie. Links is langzamer, rechts is sneller.

MODE KANTELSCHAKELAAR

ANALOG - Een gefilterde analoge stijl BBD delay die teruggrijpt naar klassieke echopedalen zoals de EHX Memory Man en BOSS DM-2.

REVERSE - Speelt het vertragingssignaal achteruit, geïnspireerd door effecten als de Danelectro Back Talk en Line 6 DL4 Reverse mode.

DIGITAL - Scherpe, digitale delay die een eerbetoon is aan vroege DSP delays zoals de BOSS DD-5 en de Ibanez DE7.

**** Opmerking: als je tussen modi schakelt, wordt de vertragingstijd standaard ingesteld op de instelling van de tijdregeling.**

SUBDIVISION KANTELSCHAKELAAR - Stelt het interval van de delayherhalingen in - kwartnoot, achtste noot of gestippelde achtste noot in relatie tot je afgetapte tempo.

MODULATION KANTELSCHAKELAAR - Stelt de delay-modulatiestijl in op chorus, vibrato of uit.

TRAILS BYPASS MODUS - Laat de herhalingen uitklinken als het effect wordt uitgeschakeld. Om te activeren of deactiveren houd je beide voetschakelaars twee seconden ingedrukt terwijl het pedaal aan staat. De linker bypass-LED knippert en de instelling blijft behouden.

TAP/EXPRESSIEBEDIENING VOOR DELAYTIJD

TAP - Voor externe tapregeling sluit je een mono TS-kabel aan op de TAP/EXP-aansluiting en verbind je deze met een schakelaar of klokapparaat.

EXPRESSION - Om de delaytijd met een expressiepedaal te regelen, sluit je een stereo TRS-kabel aan op de

TAP/EXP - aansluiting en sluit je deze aan op een expressiepedaal met de polariteit ingesteld op "Tip". Heel down produceert de snelste vertragingstijd en toe down produceert de langzaamste vertragingstijd.

LINKER VOETSCHAKELAAR - Bypass-schakelaar, die het effect in- en uitschakelt.

RECHTER VOETSCHAKELAAR - Tap-temposchakelaar. Tap je tempo in met twee of meer drukken om je vertragingstijd vast te zetten. (Dit wordt teruggezet naar de Time Control-instelling als je van modus verandert).

STROOM

INGANG - 1/4" jack aan de rechterbovenzijde van het pedaal.

UITGANG - 1/4" jack aan de linkerbovenzijde van het pedaal

TAP/EXP JACK - 1/4" jack bovenop tussen de ingangs- en DC-jack.

Power - - heeft 9VDC vermogen met negatieve binnenzijde nodig en verbruikt 85mA. Gebruik niet meer dan 9VDC, anders vervalt je garantie.

DE JHS PEDALS FLIGHT DELAY IS OP GEEN ENKELE MANIER VERBONDEN AAN OF GOEDGEKEURD DOOR IBANEZ, BOSS, DANELECTRO, ELECTRO-HARMONIX OF LINE 6.