



LUCKY CAT

JHS PEDALS

Met een volle seconde delay, tap tempo, ratio, modulatie, eq en meer, is de Lucky Cat Delay alles wat je wilt en niks wat je niet wilt. Het is je geluksdelay!

Bediening

TIME - Bedient de tijdsduur van de herhalingen. Links is sneller/korter en rechts is langzamer/langer.

MIX - Bedient de mix of het volume van het delaysignaal. Links is minder mix, rechts is meer mix. Geheel naar links is volledig droog en helemaal naar rechts is alleen effect.

RATIO - Bedient de ratio van de getapte snelheid. Als het geheel naar links staat op de kwartnoot, is de delay exact wat je intapt. Als je het naar rechts draait, beginnen de subdivisies van de snelheid van de je tap. Je kan kiezen tussen gepuncteerde achtsten, achtsten of triolen.

REPEATS - Bedient het aantal herhalingen dan de delay heeft. Links is minder en rechts is meer. De Lucky Cat geeft eindeloos herhalingen als je het helemaal naar rechts zet. Als je de TIME verandert terwijl de REPEATS helemaal naar rechts staat, hoor je een digitaal feedbackgeluid. Dit is normaal en kan zelfs gebruikt worden voor interessante sounds die je ook hoort bij een analoge delay.

DARK - Maakt de toon van de herhalingen donkerder. Volledig met de klok mee is de standaardpositie. Als je het tegen de klok indraait, vermindert het hoog van alleen de herhalingen.

MOD-SCHAKELAAR - Kies tussen twee modulatie-instellingen die alleen effect hebben op de herhalingen. De omlaag-positie (Mod 1_) heeft een lichte en subtiele modulatie. De middenpositie bypassst de modulatie en de omhoog-positie (Mod 2) is een diepe en intense modulatie.

DIGITAL/TAPE-SCHAKELAAR - Laat je kiezen tussen cleane en heldere delayherhalingen of licht verzadigde en gecompriemde herhalingen.

Jacks

INGANG - Jack rechtsboven op het pedaal.

UITGANG - Jack linksboven op het pedaal.

TAP UIT JACK - Jack aan de rechterkant van het pedaal. Maakt het mogelijk een externe tap tempo controller aan te sluiten.

STROOM - Gebruikt 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie vervalt. 75mA verbruik.