

DĚKUJEME VÁM ZA VÝBĚR PEDÁLU MORLEY STEVE VAI MINI BAD HORSIE 2 CONTOUR WAH. NYNÍ VLASTNÍTE TEN NEJLEPŠÍ PEDÁL!

Najděte si prosím pár minut k tomu, abyste se seznámili s funkcemi svého nového pedálu. Doufáme, že si ho budete přinejmenším užívat stejně tak, jako jsme si my užívali jeho vývoj a výrobu.

NÁŠ ELEKTRO-OPTICKÝ OBVOD:

Elektronická uzávěrka střídá světlo mezi optickými členy, které ovládají funkce, jako jsou wah, hlasitost a přepínání. Elektro-optický design zajišťuje plynulý chod pedálu bez nechtěného šumu, který je typický pro pedály ovládané pomocí potenciometru.

ZAPOJENÍ:

9V: Pro napájení bez šumu použijte **POUZE** regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA) se zápornou polaritou na středu.

IN: Vstupní jack. Nástroj do tohoto vstupu připojte pomocí kytarového kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

OUT: Sem připojte zesilovač pomocí kytarového kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

POUŽITÍ AC ADAPTÉRU:

Veškeré pedály firmy Morley® využívají regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA). Polarita na středu je záporná. Použití neregulovaného adaptéru může ve zvuku zesilovače vyvolat nízkofrekvenční šum.

Používání adaptéru s nesprávnou polaritou může pedál poškodit.

POUŽITÍ BATERIE:

V případě, že není použit adaptér, pracují všechny pedály Morley® s napájením pomocí 9V baterie. Doporučujeme použít kvalitní alkalickou baterii. V případě, že pedál nepoužíváte, odpojte kabel z jeho vstupního konektoru – prodloužíte tak životnost baterie. Pokud pedál delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z pedálu. Snadný přístup k baterii zajišťuje firemní systém Quick Clip.

VLASTNOSTI PEDÁLU MINI BAD HORSIE 2 (MODEL MTVAI-2-EU):

- **PROVOZ BEZ PŘEPÍNÁNÍ:** Položením chodidla wah aktivujete, zvednutím chodidla přepnete efekt do bypass režimu.
- **PŘEPÍNAČ CONTOUR:** Aktivuje druhý režim wah efektu.
- **LEVEL:** Nastavuje výstup wah efektu v režimech Bad Horsie a Contour.
- **CONTOUR:** Nastavení frekvence wah efektu v režimech Bad Horsie a Contour.

SPECIFIKACE MTVAI-2-EU:

Napájení: 9V baterie nebo regulovaný adaptér 9VDC (300 mA), polarita (-) na středu

Indikace (pravá kontrolka): LED svítí = wah je aktivní

Indikace (levá kontrolka): LED svítí = aktivní je režim Contour

Rozměry: 6,75“ (D) x 4,5“ (Š) x 2,75“ (V)

Odběr proudu: 12 mA @ 9 VDC

Hmotnost: 0,92 kg

www.morleyproducts.com



**Celosvětově limitovaná
edice 700 kusů**