

DĚKUJEME VÁM ZA VÝBĚR PRODUKTU FIRMY MORLEY®. NYNÍ VLASTNÍTE TEN NEJLEPŠÍ PEDÁL!

Najděte si prosím pár minut k tomu, abyste se seznámili s funkcemi svého nového pedálu. Doufáme, že si ho budete přinejmenším užívat stejně tak, jako jsme si my užívali jeho vývoj a výrobu.

O JEZDCOVÉM POTENCIOMETRU SKW2:

SKW2 Skeleton Wah využívá k ovládání wah efektu speciální typ jezdcového potenciometru. K pohybu potenciometru při změně polohy šlapky pedálu je používán kabel z monofilního vlákna. K prodloužení životnosti potenciometru jsme vyvinuli speciální typ lubrikantu, který zároveň funguje jako prevence proti ruchům, které jsou typické pro standardní otočné potenciometry. SKW2 je dostupný pouze v Evropě.

ZAPOJENÍ:

9V: K napájení použijte **POUZE** regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA). Záporná polarita na středu.

IN: Vstupní jack. Nástroj do tohoto vstupu připojte pomocí kytarového kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

OUT: Sem připojte zesilovač pomocí kytarového kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

POUŽITÍ AC ADAPTÉRU:

Veškeré pedály firmy Morley využívají regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA). Polarita na středu je záporná. Použití neregulovaného adaptéru může ve zvuku zesilovače vyvolat nízkofrekvenční šum.

Používání adaptéru s nesprávnou polaritou může pedál poškodit.

POUŽITÍ BATERIE:

V případě, že není použit adaptér, pracují všechny pedály Morley s napájením pomocí 9V baterie. Doporučujeme použít kvalitní alkalickou baterii. V případě, že pedál nepoužíváte, odpojte kabel z jeho vstupního konektoru – prodloužíte tak životnost baterie. Pokud pedál delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z pedálu. Snadný přístup k baterii zajišťuje firemní systém Quick Clip.

VLASTNOSTI PEDÁLU DJ ASHBA SKELETON WAH (MODEL SKW2):

- Provoz bez přepínání: Položením chodidla wah aktivujete, zvednutím chodidla přepnete efekt do bypass režimu. V režimu wah efektu svítí LED kontrolka.
- Jezdcový potenciometr: Vestavěný jezdcový potenciometr a odolné ovládání efektu pomocí monofilních vláken.
- Nastavitelná úroveň wah efektu: Interní trim potenciometr vám umožní nastavit úroveň wah efektu. K tomuto účelu odstraňte spodní kryt (pomocí 4 šroubů Phillips). Pod ním najdete potenciometr s označením Wah Level.
- Funkce Glow In The Dark: Po vystavení světlu má tento pedál schopnost zářit ve tmě!

SPECIFIKACE SKW2:

Napájení: 9V baterie nebo regulovaný adaptér 9VDC (300 mA), polarita (-) na středu

Indikace: LED svítí = Wah je aktivní

Rozměry: 9,13“ (D) x 5,88“ (Š) x 2,75“ (V)

Odběr proudu: 12 mA @ 9 VDC

Hmotnost: 1,68 kg

www.morleyproducts.com

