

DĚKUJEME VÁM ZA VÝBĚR PRODUKTU FIRMY MORLEY®. NYNÍ VLASTNÍTE TEN NEJLEPŠÍ PEDÁL!

Najděte si prosím pár minut k tomu, abyste se seznámili s funkcemi svého nového pedálu. Doufáme, že si ho budete přinejmenším užívat stejně tak, jako jsme si my užívali jeho vývoj a výrobu.

NÁŠ ELEKTRO-OPTICKÝ OBVOD:

Světlo LED (světelné diody), které svítí na tzv. LDR (rezistor závislý na osvětlení), je kontrolováno elektronickou závěrkou, umístěnou mezi těmito dvěma komponenty. Náš jedinečný elektro-optický design zajišťuje plynulý chod pedálu bez nechtěného šumu, který je typický pro pedály ovládané pomocí potenciometru. Žádné další „rušivé“ potenciometry!

ZAPOJENÍ (VŠECHNY PEDÁLY):

9V: K napájení použijte POUZE regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA). Polarita (-) na středu.

VSTUP: Vstupní jack. Nástroj do tohoto vstupu připojte pomocí kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

VÝSTUP: Sem připojte zesilovač pomocí kytarového kabelu s konektorem jack 6,3 mm.

POUŽITÍ AC ADAPTÉRU:

Veškeré pedály firmy Morley využívají regulovaný adaptér Morley 9V DC (300 mA). Polarita na středu je negativní. **Použití neregulovaného adaptéru může ve zvuku zesilovače vyvolat nízkofrekvenční šum.** Používání adaptéru s nesprávnou polaritou může pedál poškodit.

POUŽITÍ BATERIE:

V případě, že není použit adaptér, pracují všechny pedály Morley s napájením pomocí 9V baterie. Doporučujeme použít kvalitní alkalickou baterii. V případě, že pedál nepoužíváte, odpojte kabel z jeho vstupního konektoru – prodloužíte tak životnost baterie. Pokud pedál delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji z pedálu. Snadný přístup k baterii zajišťuje firemní systém Quick Clip.

DVOULETÁ ZÁRUKA:

Všechny pedály značky Morley® jsou kryty dvouletou zárukou od data zakoupení. Pro využití záručního servisu neváhejte použít bezplatnou nepřetržitou linku firmy Morley na čísle 1-800-284-5172 (x15).

VLASTNOSTI PEDÁLU DJ ASHBA SKELETON WAH (MODEL SKW1):

- **Elektro-optický obvod:** Žádné přepínače, žádné ruchy.
- **Bez přepínání:** Wah se aktivuje položením nohy na šlapku. Zvednutím nohy je uveden do režimu bypass. Je-li režim Wah aktivován, LED dioda svítí.
- **Nastavitelná úroveň wah efektu:** Interní potenciometr vám umožní nastavit úroveň wah efektu. K tomuto účelu odstraňte spodní kryt (pomocí 4 šroubů Phillips). Pod ním najdete potenciometr s označením Wah Level.
- **Funkce Glow In The Dark:** Po vystavení světlu má tento pedál schopnost zářit ve tmě!

SPECIFIKACE SKW1:

Napájení: 9V baterie nebo regulovaný adaptér Morley 9VDC (300 mA), polarita (-) na středu

Rozměry: 9.13“ (D) x 5.88“ (Š) x 2,75“ (V)

Odběr proudu: 14 mA @ 9 VDC

Hmotnost: 3.7 lb./ 1,68 kg

www.morleyebtech.com