

BEDANKT VOOR HET KIEZEN VAN EEN MORLEY PEDAAL. JE BENT NU EIGENAAR VAN HET BESTE PEDAAL OOIIT GEMAAKT!

Neem een paar minuten tijd om jouw vertrouwd te maken met de eigenschappen van jouw nieuwe pedaal. We hopen dat je het net zo leuk vindt om het te gebruiken als wij het met veel plezier gebouwd hebben.

OVER ONZE ELEKTRO-OPTISCHE CIRCUITS:

Een LED (Light Emitting Diode) schijnt op een LDR (Light Dependent Resistor). Een jaloezie wisselt het licht tussen de twee componenten die functies als Wah, volume en schakelen regelen. Ons elektro-optisch ontwerp zorgt voor een soepele pedaalcontrole zonder ongewenste ruis van typische potentiometer (pot) gestuurde pedalen.

OVER DE AANSLUITINGEN:

9V: Om een geluidloze werking te garanderen, moet **ALLEEN** de 9VDC 300 mA gereguleerde adapter van Morley worden gebruikt (de middelste polariteit is negatief).

IN: Ingangsaansluiting. Sluit het instrument aan op deze aansluiting met behulp van een 1/4" gitaarkabel.

OUT: Verbind de versterker met deze aansluiting met een 1/4" gitaarkabel.

GEBRUIK VAN EEN AC (NETSTROOM) ADAPTER:

Alle Morley pedalen gebruiken Morley's 9VDC 300 milliamp gereguleerde adapter. De negatieve binnenzijde polariteit is negatief. Het gebruik van een niet-gereguleerde adapter kan een lage frequentie brom in je versterker veroorzaken. Het gebruik van een adapter met de verkeerde polariteit kan het pedaal beschadigen.

GEBRUIK VAN EEN BATTERIJ:

Alle Morley pedalen zijn ontworpen om één 9V batterij te gebruiken als er geen adapter wordt gebruikt. Wij raden u aan een goede kwaliteit alkalinebatterij te gebruiken. Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet u de stekker van het snoer volledig uit de ingangsaansluiting halen wanneer u het pedaal niet gebruikt. Als het pedaal gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij uit het pedaal. Onze "Quick Clip" batterijklep biedt eenvoudige toegang tot het batterijvak.

MINI MAVERICK SWITCHLESS WAH EIGENSCHAPPEN (MODEL MTSW-EU):

- Switchless Wah: Stap op om Wah in te schakelen, Stap eraf en het pedaal gaat automatisch naar de bypass!
- Elektro-optisch: geen potten meer om te krassen en te verslijten.
- LED-indicatie: Licht op wanneer u zich in de Wah-modus bevindt.

MTSW SPECIFICATIES:

Vermogen: 9V batterij of 9VDC 300mA geregeld (Negatieve binnenzijde)

Indicator: Wah On, LED On, LED On

Afmetingen: 6,75" L x 4,5" B x 2,75" H

Huidige trekking: 12 mA @ 9VDC

Gewicht: 2 lb./0,92 kg

