

LEVEL

DRIVE



W MUSIC
DISTRIBUTION



M

B

T



• **FORZA** •
OVERDRIVE



W MUSIC
DISTRIBUTION



22.09.2016 Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany

W MUSIC
DISTRIBUTION

FORZA -
OVERDRIVE
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

**Seymour
Duncan®**

W MUSIC
DISTRIBUTION

Blahopřejeme Vám a děkujeme za zakoupení efektového pedálu Seymour Duncan Forza Overdrive.

Efektový pedál Forza představuje zvukově bohatý a transparentní overdrive s širokými možnostmi nastavení, který je určen především pro hráče, kteří chtějí více gainu i sustainu, ale nehodlají obětovat přirozený zvuk svého kytarového zesilovače. Zatímco mnoho overdrive pedálů zdůrazňuje jen konkrétní frekvence, Forza pracuje s velmi vyváženou odezvou v celém frekvenčním spektru, a proto zní dobře jak v kombinaci s čistým kanálem, tak při zdůraznění již zkresleného zesilovače. Kromě vybuzení signálu až o 37 dB, poskytuje tento pedál také 3pásmový ekvalizér pro úpravu basů, středů a výšek, a také ovladač Level, díky jehož dostatečnému rozsahu může hráč tento efekt používat také jako čistý booster.

JAKTO FUNGUJE

- 1 Level** – Pomocí tohoto ovladače nastavujete úroveň výstupu. Můžete si tak srovnat hlasitost čistých a zkreslených zvuků, nastavit zesílení v sólových partech, a nebo dodat svému zesilovači ještě větší drive.
- 2 Drive** – Tímto ovladačem nastavujete vybuzení signálu o 11 až 37 dB. Můžete tak dosáhnout jemného zabarvení i intenzivního overdrive efektu.
- 3 Bass** – Tento potenciometr definuje basovou odezvu. Nosnou frekvencí je 90 Hz, kterou lze zesílit/ztlumit o +/- 11 dB.
- 4 Mid** – Tento potenciometr definuje odezvu ve středovém pásmu. Nosnou frekvencí je 750 Hz, kterou lze zesílit/ztlumit o +/- 11 dB.
- 5 Treble** – Ovladač pro nastavení odezvy vysokých frekvencí. Nosnou frekvencí je 2,1 kHz, kterou lze zesílit/ztlumit o +/- 12 dB.

6 Indikační LED - Indikuje aktivitu pedálu Forza. LED svítí, pokud je efekt aktivován. Pokud je přepnut do režimu true bypass, je zhasnuta.

7 Nožní spínač True Bypass - Aktivuje pedál. Pokud je pedál vypnutý, odebírá obvod efektu z cesty vašeho kytarového signálu. Dochází k přímému propojení vstupního a výstupního konektoru.

8 Vstupní konektor - Konektor pro připojení kytary nebo jiných efektových pedálů.

9 Výstupní konektor - Konektor pro vyvedení signálu do vstupu zesilovače nebo dalšího pedálu v signálovém řetězci.


10 Konektor napájení - Tento pedál lze napájet jakýmkoliv 9V - 18V regulovaným DC adaptérem (s polaritou mínus na středu).



ZAČÍNÁME!

1. Připojte pedál k jakémukoliv 9-18V regulovanému napájecímu zdroji s polaritou (-) na středu.
2. Použijte kvalitní, nesymetrické a stíněné kytarové signálové kabely. Propojte kytaru se vstupním konektorem pedálu. Z výstupního konektoru vyvedte signál kabelem do vašeho zesilovače nebo jiného pedálu ve vašem pedalboardu.
3. Nastavení zvuku: Začněte tím, že nastavíte ovladače Gain, Treble, Mid a Bass na 12. hodinu a ovladač Level do nulové pozice. Postupně otáčejte potenciometrem Level směrem doprava až do požadované hlasitosti. Po té experimentujte s rozsahem vybuzení pedálu a s jeho ekvalizačními prvky. Tímto způsobem nepochybně najdete svůj zvuk, ať už je to jemné zabarvení signálu, či výrazněji tvarovaný sound.

PŘÍKLADY NASTAVENÍ




Jiskřivý overdrive

Toto nastavení chápejte jako menší „přídavek“ ke kanálu s čistým zvukem: velmi tělnatý charakter s menším ubráním středového pásma za účelem vyhlazení zvuku. Toto nastavení zní obzvláště dobře v kombinaci se Stratocasterem.




Britský crunch

V kombinaci s čistě znějícím kanálem zesilovače dostanete z tohoto nastavení vintage crunch. Odezva ve středovém pásmu je nastavena na rovno, basy jsou nepatrně ubrány. Většího drivu je dosaženo zesílením odezvy ve výškovém pásmu. Takto nastavené ovladače mají za následek velmi jasný zvuk kytary – „lampový řev“, který pracuje skvěle v kombinaci s jedno-cívkovými snímači i s humbuckery.




Velký rytmický sound

Toto nastavení použijte v kombinaci s čistým kanálem zesilovače. Výsledkem bude klasický „americký“ rytmický zvuk. Vybuzené basy a zcela potlačené středové frekvence přispívají ke vzniku pevného zvuku. Drive vytočený zcela doprava vám pak nabídne značně intenzivní sound.



Pevný metalový boost

Toto nastavení je vhodné použít v kombinaci s high-gainovým zesilovačem za účelem zpevnění basového pásma a přidání pevnosti a komprese do středové odezvy. Tato konfigurace pomáhá k dobré artikulaci hry trsátkem.



Sólový boost

Nastavení vhodné pro použití s již zkresleným (overdrive/distortion) rytmickým zvukem. Jeho pomocí přidáte zvuku více důrazu a sustainu, a pomůže vám skvělý rytmický zvuk „převrátit“ v úchvatný sólový sound.

SPECIFIKACE

Obvodová topologie: Forza využívá diodové zkreslení s „back-to-back“ obvody

Bypass režim: True hardware bypass

Funkčnost ovladačů:

Rozsah vybuzení signálu – 11 dB až 37 dB

Basy – 90 Hz +/- 11 dB

Středry – 750 Hz +/- 11 dB

Výšky – 2,1 kHz +/- 12 dB

Bypass (nožní přepínač) – Aktivuje overdrive efekt

Vstupní impedance: 470 kOhmů

Výstupní impedance: 1 kOhm

Gain: zesílení (0 dB) suchého signálu; 0 až +3 dB zefektovaného signálu.

THD @10mVrms vstup @ 1 kHz s 12 dB gainu: 0,045%

Maximální výstup před přebuzením: 0,6 Vrms

Napájení: 9V baterie nebo externí 9 až 18V regulovaný AC adaptér s polaritou (-) na středu

Odběr proudu: 4,5mA

Rozměry: 2.61" X 4.90" X 1.45"

Hmotnost: 363 g (bez baterie)

ZÁVAZEK VŮČI KVALITĚ A SPOLEČENSTVÍ

Společnost Seymour Duncan si velmi zakládá na vývoji a výrobě svých produktů a snaží se vytvářet ten nejlepší možný zvuk. Štítky s informací „Made in the USA“ informují uživatele o tom, že jsou naše výrobky navrhovány v Santa Barbaře v Kalifornii a vyráběny v USA z kvalitních součástek pořizovaných ve Spojených státech i mimo ně. Ve všem, co vytvoříme, se odráží naše vášeň a posedlost pro úžasný zvuk, jeho kvalitu a spolehlivost.



OMEZENÁ ZÁRUKA

Společnost Seymour Duncan poskytuje původnímu majiteli omezenou jednoletou záruku, která se vztahuje na práci i materiály, a která se počítá ode dne zakoupení produktu. Výměna nebo oprava produktu bude provedena dle našeho posouzení, a sice z důvodů vadného zpracování výrobku či selhání materiálu během uvedeného období. Vadné výrobky mohou být vráceny prodejci v USA či jinému zahraničnímu (mimo USA) prodejci, a nebo mohou být při uhrazení poštovného zaslány zpět do naší továrny společně s dokladem o nákupu (například příjmový doklad) a RMA číslem. Pro získání RMA čísla kontaktujte naši továrnu telefonicky nebo prostřednictvím emailu. RMA číslo musí být uvedeno na vnější straně balení. Vyrazujeme si právo odmítnout zásilku bez RMA čísla uvedeného na vnější straně boxu. Je samozřejmostí, že tato záruka neplatí v případě, kdy jste sami výrobek upravili, a nebo jste s ním nevhodně zacházeli. Rovněž si vyrazujeme právo nepřevzít odpovědnost za náhodné či následné škody, které mohou vyplývat z použití tohoto produktu. Jakékoliv faktické či zákonem poskytované záruky jsou omezeny pouze na výše uvedenou omezenou dobu.


POKYNY K LIKVIDACI

V nepravděpodobném případě, že budete potřebovat tento produkt zlikvidovat, je nutné, abyste ho řádně předali na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektronických zařízení. Obratě se na místní sběrné instituce nebo obchod, ve kterém jste tento výrobek zakoupili. Předem nám dovozte vám poděkovat za pomoc při šetření přírodních zdrojů a zajištění toho, že bude tento výrobek recyklován způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.

DEKLARACE A PROHLÁŠENÍ O BEZPEČNOSTI


Toto zařízení je vyrobeno v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat tyto dvě následující podmínky: (1) Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení. (2) Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí provoz.

OSOBNÍ NASTAVENÍ




POZNÁMKY UŽIVATELE

OSOBNÍ NASTAVENÍ




POZNÁMKY UŽIVATELE




POZNÁMKY UŽIVATELE

OSOBNÍ NASTAVENÍ



POZNÁMKY UŽIVATELE



POZNÁMKY UŽIVATELE

WHAT WE STAND FOR

We stand for great tone:
It's the heart.
The soul. The essence.
The core of the sound.

We stand for musicians.
Because soul matters.
Spirit matters.
Music matters.

We stand for quality.
We're an American original.
An industry leader.
And we're always innovating.

We stand by our work.
Our passion. Our history.
It's in everything we build.
In everything we touch.

We stand for great tone.
Music. Power. Heart. Soul. Tone.
It's who we are. It's what we do.
We are Seymour Duncan.



Seymour
Duncan

Real Soul.
Great Tone.



seymourduncan.com

5427 Hollister Ave
Santa Barbara, CA 93111
(805) 964-9610

© 2016 Seymour Duncan. All Rights Reserved.

22.09.2016 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany