

LEVEL

DRIVE



W MUSIC
DISTRIBUTION



• **FORZA** •
OVERDRIVE



W MUSIC
DISTRIBUTION



22.09.2016 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany

W MUSIC
DISTRIBUTION

FORZA -
OVERDRIVE
INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Seymour
Duncan®**

W MUSIC
DISTRIBUTION

Gratulujemy i dziękujemy Ci za zakup pedału przesteru Seymour Duncan Forza Overdrive.

Forza to pełnozakresowy, transparentny efekt przester, który możesz w pełni dopasować do swoich potrzeb. Jest stworzony dla graczy, którzy chcą wzbogacić brzmienie o większą ilość nasycenia i sustainu, bez poświęcania naturalnego tonu płynącego ze wzmacniacza. Podczas gdy wiele wzmacniaczy podkreśla jedynie pewne częstotliwości, Forza pozwala uzyskać zbalansowane spektrum częstotliwości. Dzięki temu efektowi, uzyskasz świetny dźwięk z czystego kanału, lub wzmocnisz ton wzmacniacza z przesterem. Dodatkowo, pozwala on na uzyskanie do 37dB gainu. Posiada trójpasмовy equalizer do kontrolowania niskich, średnich i wysokich częstotliwości, natomiast gałka Level umożliwia swobodą zmianę wzmocnienia.

ZASADA DZIAŁANIA

- 1 Level** – pozwala kontrolować ilość zmodulowanego dźwięku. Dzięki temu przełącznikowi wybierasz między zmienionym i czystym brzmieniem. Możesz wzmocnić swoje brzmienie podczas gry solo lub dostarczyć więcej mocy dla wzmacniacza.
- 2 Drive** – za pomocą tej gałki zmienisz ilość gainu w zakresie od 11dB do 37dB. Pozwala to uzyskać delikatne podkolorowanie brzmienia lub intensywny przester.
- 3 Bass** – pozwala na kontrolowanie ilości tonów niskich. Zaczynając od częstotliwości 90 Hz, możesz uzyskać 11 dB wzmocnienia lub obciążenia.
- 4 Mid** – pozwala na kontrolowanie tonów średnich. Zaczynając od częstotliwości 750 Hz, możesz uzyskać wzmocnienie lub obciążenie o 11 dB.
- 5 Treble** – pozwala na podwyższenie lub zmniejszenie ilości tonów wysokich o +/-12 dB, od częstotliwości 2.1 kHz.


- 6** Dioda LED - wskazuje, czy efekt Forza jest aktywny. LED świeci się, gdy jednostka i nie świeci się, gdy działamy w trybie bypass.
- 7** Przełącznik True Bypass - aktywuje pedal. Gdy pedal jest wyłączony, odłącza obwód przesteru od gitary, dzięki układowi sterowania podłączonemu do wejścia i wyjścia jack. Działa to na zasadzie prawdziwego efektu bypass.
- 8** Wejście Jack - podłącz go do gitary lub kabla wychodzącego z pedału.
- 9** Wyjście Jack - podłącz kabel od wejścia Twojego amplitunera, do następnego efektu w łańcuchu.
- 10** Wejście zasilacza - Możesz użyć dowolnego adaptera działającego w zakresie 9V - 18V, posiadającego w środku ujemny biegun.



ZACZYNAMY

1. Podłącz dowolny zasilacz działający w zakresie 9V - 18V.
2. Używaj niezbalansowanego kabla do gitary wysokiej jakości, wpinając go do wejścia jack, oraz z wyjścia/wyjść jack do Twojego wzmacniacza, lub do następnego efektu pedałowego.
3. Zacznij od ustawienia przełączników Gain, Treble, Mid i Bass na godzinie 12, oraz obniż poziom Level do 0. Stopniowo zwiększaj poziom (gałka level), do pożądanego poziomu. Następnie eksperymentuj z przełącznikiem Gain i equalizerem, by efekt był słyszalny tylko delikatnie, lub bardzo silnie.

USTAWIENIA PRZYKŁADOWE




Iskrzący przester

Dzięki temu osiągniesz niewielkie zwiększenie ilości efektu do górnych częstotliwości amplitunera. Dźwięk nabiera więcej ciała, oraz uzyskujesz wygładzenie średnich częstotliwości. To brzmienie sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku gitar Stratocaster.




British Crunch

Użyj tego ustawienia ze wzmacniaczem ustawionym na czysty kanał, by uzyskać miażdżący ton vintage. To ustawienie pozwala uzyskać płaską odpowiedź średnich tonów z mniejszą ilością basu, oraz dodaje maksymalne wzmocnienie dźwięku z niewielkim podniesieniem tonów wysokich. To ustawienie sprawia, że gitara daje jasny, tubalny dźwięk i działa bardzo dobrze z przetwornikami single coil oraz humbuckerami.




Podkreślenie rytmu (Big Rhythm)

Użyj tego ustawienia, wraz ze wzmacniaczem grającym na czystym kanale, by uzyskać klasyczne, amerykańskie brzmienie do gry rytmicznej. Wzmocniony bas i podbite tony średnie, dają potężny dźwięk, a jeśli dodasz gain, zyska on jeszcze na mocy.



Tight Metal Boost

Użyj tego ustawienia wraz ze wzmacniaczem ustawionym na wysoki gain, by nasycić dolne częstotliwości oraz dodać gęstości i kompresji do tonów niskich, ale bez zacierania czystości artykulacji.



Wzmocnienie gitary wiodącej

Użyj tego ustawienia jako podstawy dla przesterowanego lub zniekształconego rytmu gitary, by dodać mocy i sustainu. Możesz także używać go podczas gry na gitarze prowadzącej.

SPECYFIKACJA

Rodzaj obwodu - szklana dioda overdrive typu back-to-back

Bypass - prawdziwy bypass

Opcje kontroli:

Zakres kontroli gain: 11dB do 37dB

Bass - 90 Hz +/- 11dB

Mid - 750 Hz +/- 11dB

Treble - 2.1 kHz +/- 12dB

Bypass - (przełącznik nożny) pozwala włączyć efekt overdrive.

Impedancja wejścia - 470k Ohm

Impedancja wyjścia - 1K ohm

Zakres kontroli gain: 0dB przy czystym sygnale, do +3dB przy sygnale zniekształconym

THD (współczynnik zawartości harmoniczných) @10mVrms input @ 1 kHz z 12 dB gain: 0.045%

Maksymalne wyjście przed nasyceniem - 0.6Vrms

Zasilanie - bateria 9V lub zasilacz zewnętrzny działający w zakresie 9 - 18V.

Pobór prądu: 4.5 mA

Wymiary - 6.62cm x 12,44 cm x 3.68cm

Waga: 225 gramów bez baterii.

ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ

Firma Seymour Duncan jest dumna z tego, że projektuje i tworzy swoje produkty, które umożliwiają osiągnięcie możliwie jak najbardziej niesamowitych dźwięków. Etykieta Made in USA oznacza, że produkty są projektowane w Santa Barbara (Kalifornia) i produkowane w USA, z części wysokich jakości, pochodzących z USA i innych krajów. Wszystko, co tworzymy, robimy z pasją i przykładamy ogromną uwagę by niesamowity dźwięk siedł w parze z wysoką jakością i solidnością produktów.



OGRANICZONA GWARANCJA

Seymour Duncan oferuje pierwotnemu nabywcy jeden rok ograniczonej gwarancji na działanie oraz materiały, od dnia zakupu produktu. Jeśli produkt przestanie działać z uwagi na nieprawidłowy montaż lub materiały, firma naprawi go lub zastąpi go nowym. Wadliwe produkty mogą być odesłane do dealera w USA, dystrybutora międzynarodowego, lub zostać wysłane do naszej fabryki z dołączoną datą zakupu i numerem RMA. Zadzwoń lub napisz do nas by sprawdzić numer RMA. Musi on być umieszczony na zewnątrz pudełka. Zachowujemy prawo do odmowy przyjmowania pudełek, które nie posiadają na zewnątrz numeru RMA.

Jak można się tego spodziewać, gwarancja nie obowiązuje, jeśli zmodyfikujesz urządzenie lub będziesz je używał nieprawidłowo. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub nieprzypadkowe zniszczenia urządzenia. Wszystkie gwarancje implikowane przez prawo są ograniczone do trwania tej gwarancji.


ZARZĄDZANIE ODPADAMI

W rzadkich przypadkach, gdy zajdzie konieczność pozbycia się niniejszego produktu, musi on być odpowiednio zutylizowany w wyznaczonym punkcie zbiórki w celu recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego. Skontaktuj się z lokalnym punktem odbioru odpadów lub ze sklepem w którym kupiłeś produkt. Dziękujemy za wsparcie w ochronie przyrody oraz przetwarzanie odpadów w sposób, który chroni środowisko i zdrowie człowieka.

ZGODNOŚĆ Z FCC


Urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

USTAWIENIA PERSONALNE




NOTATKI UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA PERSONALNE




NOTATKI UŻYTKOWNIKA




NOTATKI UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA PERSONALNE



NOTATKI UŻYTKOWNIKA



NOTATKI UŻYTKOWNIKA

WHAT WE STAND FOR

We stand for great tone:
It's the heart.
The soul. The essence.
The core of the sound.

We stand for musicians.
Because soul matters.
Spirit matters.
Music matters.

We stand for quality.
We're an American original.
An industry leader.
And we're always innovating.

We stand by our work.
Our passion. Our history.
It's in everything we build.
In everything we touch.

We stand for great tone.
Music. Power. Heart. Soul. Tone.
It's who we are. It's what we do.
We are Seymour Duncan.



Seymour
Duncan

Rock Soul.
Guitar Tone.



seymourduncan.com

5427 Hollister Ave
Santa Barbara, CA 93111
(805) 964-9610

© 2016 Seymour Duncan. All Rights Reserved.

22.09.2016 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany