

CARL MARTIN

Manuál



Ovladač Fuzz je určen k nastavení míry Fuzz efektu (gainu), který potřebujete od „sotva slyšitelného“ po „je ho až až“.

Ovladač Fuzz Level slouží k nastavení úrovně fuzz efektu a je používán k nastavení vibrací ve vztahu s efektem Vibe. Otočením zcela doleva dojde k přepnutí fuzz efektu do bypass režimu.

Přepínač Speed je kvalitním nožním spínačem, který slouží k výběru mezi 2 presety rychlosti efektu vibe, které korespondují s nastavením ovladačů Speed 1 a Speed 2. Modrá LED vedle těchto ovladačů indikuje, který z těchto ovladačů jste vybrali.

Bypass přepínač je určen k přepnutí efektu do true bypass režimu, ve kterém je signál efektem zcela nezasažen. Zelená dioda svítí, pokud je efekt zapnut.

Požadavky napájení

Baterie: Pedál Purple Moon je napájen 9V baterií. Abyste ji mohli vyměnit, povolte čtveřici šroubů opatrně odmontujte zadní panel a vložte novou baterii. Poté panel zase zakryjte. Odběr proudu: max. 62 mA
Síťový zdroj: 9V DC (regulovaný), 100 mA minimum, 2,1 mm konektor (samice), polarita (-) na střed.
UPOZORNĚNÍ: Používejte prosím pouze DC adaptér!
Nesplnění tohoto upozornění způsobí poškození produktu a ruší jeho záruku.

Caractéristiques

Vstup..... 1M Ohm
Výstup..... 200 Ohm
Odstup signál/šum..... 54 dB

Carl Martin velmi rád tráví svůj volný čas poslechem starých nahrávek ze 60. a 70. let. Nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že častěji než často se mu stane, že objeví nahrávku nebo hudebníka, který ho inspiruje k vytvoření nového pedálu. Obvykle na plné rozvinutí takového nápadu stáčí Carlovi 2 až 3 nahrávky či umělci... Tak, a teď si vzpomeňte na Jimiho Hendrixe, kapely jako Gypsies, Bridge of Sighs Robina Trowera či téměř na cokoliv od Davida Gilmoura. Nyní by vaše kreativní mysl měla být dostatečně naladěna na pedál Purple Moon! Carlu Martinovi trvalo několik let, než byl s tímto pedálem zcela spokojen, a to právě proto, že jej konstruoval s myšlenkou na velmi kreativní hráče na kytaru. Purple Moon je jediný true bypass, zcela analogový pedál ve stylu Vibe a Fuzz, a je to zároveň váš lístek k vytvoření stejných klasických zvuků, které byly pro Carla inspirací. Stejně jako ostatní pedály série Vintage, i Purple Moon se vyznačuje odlišnou schránkou obdařenou speciální barvou, mini potenciometry pro snadné ovládání, kvalitními přepínači, jasně viditelnými diodami a možností vybrat si pro napájení pedálu 9V baterii či vhodný síťový adaptér.

Důležité! Pamatujte si, jak jsme hovořili o tom, že Purple Moon byl vyroben s myšlenkou na velmi kreativní kytaristy? Existují ještě určité detaily, o kterých byste měli vědět, a které s touto kreativitou velice souvisejí. Začneme s tím, že pedál Purple Moon byl navržen s extrémně interaktivními ovladači, které spojují efekty Vibe a Fuzz. To mimo jiné znamená, že i když můžete použít Vibe efekt sám o sobě stažením ovladače Level u Fuzz efektu, Fuzz efekt samotný použít nelze. Umístěním obvodu Fuzz efektu v rámci obvodu Vibe efektu byl Carl Martin schopen vytvořit zvukové kouzlo, které vám dovolí vytvořit čistý vibe zvuk ve dvou různých rychlostech, vibe zvuk s fuzz efektem na pozadí, a nebo vibe efekt na pozadí s fuzzem „vytaženým“ dopředu. V každém případě, vibe efekt je přítomen vždy, když je pedál aktivní a v tomto nastavení lze do bypass režimu převést pouze fuzz. Je jen na kreativě kytaristů, jak hodně si dokážou hrát s různými úrovněmi, hloubkou a fuzz efektem, aby dosáhli vlastního zvukového rukopisu.

Ovladač Depth slouží k nastavení hloubky Vibe efektu. Je možné jej nastavit od velmi hlubokého (zcela vlevo) až po sotva vnímatelný. Znovu připomínáme, že ovladač Depth pracuje interaktivně s dalšími ovladači.

Ovladač Level je určen k nastavení úrovně výstupu pedálu Purple Moon. Tento potenciometr ovlivní míru celkového vibe efektu ve vašem signálu. Ovladače Level a Fuzz Level jsou do určité míry interaktivní, proto nezapomeňte experimentovat.

Ovladače Speed jsou u tohoto pedálu dva a jedná se o dva presety rychlosti vibe efektu. Máte tak k dispozici dvě různá nastavení. Otočením ovladačů směrem doleva nastavíme nízkou rychlost, otočením směrem doprava rychlost vysokou. Modrá dioda vedle obou ovladačů bliká frekvencí odpovídající nastavené rychlosti. Je důležité vědět, že pokud přepínáte mezi nastaveními Speed 1 a Speed 2, přechod mezi různými rychlostmi není pozvolný (je skokový).

Rozměry..... 120 (Š) x 95 (H) x 56 (V) mm
Hmotnost 420 g

Záruka: Společnost Carl Martin Research ručí za konstrukci, materiál a správnou funkčnost výrobku po dobu jednoho roku od data zakoupení výrobku. Carl Martin provede dle úsudku vlastních techniků náhradu vadných součástí či výměnu celého výrobku. Záruku může uplatnit pouze původní kupující. Na záruku se nevztahují poškození způsobená v důsledku nesprávného použití, zanedbání výrobku či neautorizovaného servisu.

Vyrobeno v Číně // East Sound Research | Raadmandsvej 24, 8500 Grenaa, Danemark
Phone: +4586325100 // E-mail: info@carlmartin.com